□□□Android 5.1□□□□PDA

□□□□D4000□

□□□

Android5.1□□□□;

1G RAM□8G ROM□TF□□□□□64 GB;

28nm ARM Qual-core□□A53,1.3-1.5GHz

□□4G LTE□3G WCDMA;

GPS□A-GPS□□pos itioning;

500□□□□□LED□□□□□;

SIM□□PSAM□□Micro SD□TF□□□□□□;

□□□□□□□□□3.7V 4000mAh;

□□4.0□□QVGA□□□□□□□□;

□□□□□IP65;

6□□□□□□1.5□□□□□□□□□□□□□

□□□□	
□□	157□□x 76□□x 28□□
□□	324□
□□□	□□4.0□□QVGA□□□□□□□□ TFT-LCD□650000□□480 * 800□QVGA□□□ LED□□□□□□□
□□□□	SIM□□Micro SD□TF□□
□□□□	USB2.0□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□3.7V 4000mAh
□□□□	
□□□□□	28nm ARM Qual-core□□A53,1.3-1.5GHz
□□	1G□□
□□ROM	□□8G NAND□□ Micro SD / TF□□□□□64G□
□□□□	
□□□□	□□IEEE802.11b / g / n□□□□□□□□□□□□□□□□□□
LTE	FDD-□B1 B3 B7 B8 B28□□TDD-□B38 B39 B40 B41□

WCDMA / GSM	WCDMA□ 850MHZ□□□□824MHZ-849MHZ;□□□□□869MHZ-894MHZ 900MHZ□□□□880MHZ-915MHZ;□□□□□925MHZ-960MHZ 1800MHZ□□□□□□□1710MHz-1785MHZ;□□□□□1805MHZ-1880MHZ 1900MHZ□Uplink□1850MHZ-1910MHZ;□□□□□1930MHZ-1990MHZ
□□	□□□□2.0 + EDR / 3.0 + HS / 4.1 + HS□□□□□□5-10m
□□□□	
□□□□	-10□50□
□□□□	-25□70□
□□□□	0□RH - 95□RH□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□6□□□□□□1.5m□□□□□□□□□□□
□□□	1000□/ 0.5m□□6□□□□□□□
□□□□	IP65
□□□□	
□□□□	Android5.1
SDK	□□□□□□□□
□□□□□	JAVA
□□□□	□
□□□□□□□	
□□□□□□□	Mingde966□□□□□955□HoneywellN4313□□□□□□□□□
□□□	4Mil□□□□
□□□	10000ft.candles□107640 lux□
□□□□	104□±□12 /□□□□□
□□□□	47±35□□□□□/ 35±3□□□□□□
□□□□□□□	UPC / EAN□Code128□Code39□Code93□Code11□Interleaved 2 of 5□Discrete 2 of 5□Chinese 2 of 5□Codabar□MSI□RSS
□□□□□□	
CCD□□□	CCD 2D□□□□□HONEYWELL N3680□2D□□□□□□□□
□□□□□□	752□□□□×480□□□□□□□□□□
□□□	□□9000ft.candles / 96900□□□
□□□□□VLD□	655nm±10nm
□□□□□□□	PDF417□MicroPDF417□Com pos ite□RSS□TLC-39□Datamatrix□QR□□Micro QR□□ Aztec□MaxiCode; Pos□□□□□Pos tNet□□□□□□□□Pos tal□□□□□Pos tal□□□Pos tal□ □Pos tal□KIX□3
RFID□□□□	
HF	13.56MHz; ISO14443A□□
□□	500□□□□□LED□□□□□
□□□□□□	□□A-GPS