□□□□□□□□android□□□□PDA

□□□□D4000□

□□□□

□□□□□android□□□□□PDA

□□□

n Android5.1□□□□;

n□1G RAM□8G ROM□TF□□□64GB;

n 28nm ARM Qual-core□□A53,1.3-1.5GHz

n□□4G LTE□3G WCDMA;

n GPS□A-GPS□□□□;

500□□□□□LED□□□□□;

SIM□□PSAM□□Micro SD□TF□□□□□□;

n□□□□□□□□□3.7V 4000mAh;

n□□4.0□□QVGA□□□□□□□□□;

n□□□□□IP65;

6□□□□□□□1.5m□□□□□□□□□□□□□

□□□□	
□□	157□□×76□□×28□□
□□	324□
□□□	□□4.0□□QVGA□□□□□□□□□ TFT-LCD□65□□□480 * 800□QVGA□□□ LED□□□□□□□
□□□□	SIM□□Micro SD□TF□□
□□□□	USB2.0□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□3.7V 4000mAh
□□□□	
□□□□□	28nm ARM Qual-core□□A53,1.3-1.5GHz
□□	1G RAM
Flash ROM	□□□8G NAND□□ Micro SD / TF□□□□□□□64G□
□□□□	

□□□□	□□IEEE802.11b / g / n□□□□□□□□□□□□□□□□□
LTE	FDD-□B1 B3 B7 B8 B28□□TDD-□B38 B39 B40 B41□
WCDMA / GSM	WCDMA□ 850MHZ□□□□□824MHZ-849MHZ;□□□□□869MHZ-894MHZ 900MHZ□□□□□880MHZ-915MHZ;□□□□□925MHZ-960MHZ 1800MHZ□□□□□□□1710MHz-1785MHZ;□□□□□1805MHZ-1880MHZ 1900MHZ□□□□□□1850MHZ-1910MHZ;□□□□□1930MHZ-1990MHZ
□□	□□□□2.0 + EDR / 3.0 + HS / 4.1 + HS□□□□□5-10m
□□□□	
□□□□	-10□50□
□□□□	-25□70□
□□□□	0□RH - 95□RH□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□6□□□□□□□1.5m□□□□□□□□□□□
□□□	1000□/0.5m□6□□□□□
□□□□□	IP65
□□□□	
□□□□	Android5.1
SDK	□□□□□□□□□
□□□□□	JAVA
□□□□	□
□□□□□□	
□□□□□□□	□□966□□□□□955□□□□□N4313□□□□□□□□
□□□	4Mil□□□□
□□□	10000□□□□□107640□□□□
□□□□	104□±□12 /□□□□□
□□□□	47±35□□□□□/ 35±3□□□□□
□□□□□□□	UPC / EAN Code128 Code39 Code93 Code11 Interleaved 2 of 5□□2 of 5□□2 of 5 Codabar MSI RSS
□□□□□□	
CCD□□□	CCD□□□□□□□□HONEYWELL N3680□□□□□□□□□□□
□□□□□□	752□□□□×480□□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□9000ft.candles / 96900□□□
□□□□□VLD□	655nm±10nm
□□□□□□	PDF417□MicroPDF417□□□□RSS□TLC-39□Datamatrix□QR□□Micro QR □□Aztec□MaxiCode;□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□KIX□3
RFID□□□□	
HF	13.56MHz; ISO14443A□□
□□	500□□□□□LED□□□□□
□□□□□□	□□A-GPS