

ق الاستلام للترقية/mm الطابعة الحرارية 3 ، 80 بوصة 300 (النموذج رقم: ocportal-88 I)

1. مطهر فريد مع قالب موثوق بها ؛
 الثانية ؛ 2mm/ ارتفاع سرعه الطابعة حتى 300
 3-القطع الألى الاختياري ؛
 4-الاتصال بالسلك الكهربائي لاسلكي للخيارات
 المسلسل + الشبكة المحلية ؛ وأي فاي + الناقل + usb ، الشبكة المحلية + usb ، المسلسل + usb ، 5. واجات متعددة المتاحة: الناقل التسلسلي العام
 الشبكة المحلية + usb + التسلسلي العام ، بلوتوث
 6. الصوت والتنبيه الخفيفة المدعومة مناسبة لتطبيق المطبخ ؛
 والريال القطري ؛ 7d-دعم الطابعة المتعددة لأنواع الرموز من النوع 1
 8-دعم اللغات الدولية المتعددة ؛
 9. SDK للروبوت المتاحة ؛
 10-رئيس الطابعة الموثوق بها الذي يبلغ طوله 100 كيلومتر ؛
 نقاط البيع/ESC 11. متوافق مع ايسون نقاط الأوامر

أسلوب الطابعة	طباعة الخط الحراري
طباعة حرف	نقطه/خط (افتراضي) ، 512 نقطه/خط ؛ 765 نقطه ، ودعم 18030 الخط مكتبه ، ودعم تايبان وهونج كونج التقليدية (الخط المعقد) ، 7xالأحرف: المبسطة الصينية 24 الأحرف التي الآن ؛
خط	ح (مم ؛) 3.0 * (W) نقطه ، 1.5 * 24 * 12 A: ب: 9 * 17 نقطه ، 1.1 (ث) * 2.1 (ح) مم ح (مم) 3.0 * (W) 3.0 ، fps المبسطة/التقليدية: 24 * 24
نوع الباركود	كودا بار/الرمز/الكود/كودك/(EAN8) /8Jan (EAN13) /I-E/JAN13 اتحاد الوطنيين الكونغولييين-ju
سرعه الطابعة	250mm/300 للمواجهة المزدوجة وثلاث واجهات mm/sec ثابته لواجهه واحده ،
واجهه	+ المسلسل + الشبكة المحلية ، وأي فاي + usb ، الشبكة المحلية + usb ، المسلسل + usb ، الناقل التسلسلي العام الشبكة المحلية + usb + بلوتوث ، usb
أمر الطابعة	متوافق مع الأوامر ايسون/نقاط البيع
تشغيل	Win9X/winxp/winnt للروبوت/نافذه اكس بي/Win9X المتاحة ، متوافق مع الاسبانيه ، الاستراحة للروبوت/8.1 وين/8 وين/7 فيستا/وين/7 لينكس ، متوافق مع الاسبانيه ،
عرض الطابعة	(مم) (عرض الطابعة 72 مم ± 0.5 79.5)
قطر الورق	83 مم
سمك الورق	0.06-0.08 مم
قاطع	(قطع السيارات) (اختياري)
موثوقيه الطابعة	كلم 100
سلطه	DC24V/2.5 a
حرارة	درجه مئوية 0-45
تباين الرطوبة	في المائة 10-80
البعد الخارجي	(ملم) 190 * 145 * 145
وزن	كغ 1.60

P/N	وصف
ocw-88-U	منفذ الناقل التسلسلي العام ، مع قطع السيارات
اوكسيب-88-اور	الناقل التسلسلي العام + الميناء التسلسلي ، مع السيارات كتر
ocw-88-UL	الناقل التسلسلي العام + ميناء الشبكة المحلية ، مع كتر السيارات
ocportal-88-URL	المسلسل + الشبكة المحلية الميناء ، مع قطع السيارات + USB
ocw-88-W	وأي فاي + ميناء الناقل التسلسلي العام ، مع السيارات كتر
ocw-88-بول	الشبكة المحلية ، مع السيارات القاطع + USB + بلوتوث
ocportal-88-بن	بدون قطع السيارات ، USB منفذ
ocportal-88-UR0	الناقل التسلسلي العام + المنفذ التسلسلي ، دون قطع السيارات
ocportal-88-UL0	الناقل التسلسلي العام + ميناء الشبكة المحلية ، دون قطع السيارات
ocportal-88-URL0	المسلسل + الشبكة المحلية الميناء ، دون قطع السيارات + USB
ocportal-88-W0	وأي فاي + ميناء الناقل التسلسلي العام ، دون قطع السيارات
ocportal-88-BUL0	الشبكة المحلية ، دون قطع السيارات + USB + بلوتوث

طلب معلومات