

الطابعة bوالصين الرخيصة نقاط البيع الحرارية الإيصال الناقل التسلسلي العام 80 وأي فاي مع السيارات كتر

:

أساليب الطباعة	طباعة الخط الحراري	
الأحرف المطبوعة	نقطة/خط (افتراضي) ، 512 نقطة/خط ؛ 765 الحروف: النقطة المبسطة الصينية من 24 ، 18030 الخط الدعم ، ودعم لتايوان وهونغ كونغ ، والتقليدية (الخط المعقدة) ، والحرف الذي كنت ؛	
خط	ح) مم ؛ 3.0 * (W) 3.0 نقطة ، 1.5 * 24 * 12 A: ب: 9 * 17 نقطة ، 1.1 (العرض) * 2.1 ح) مم ح) مم (3.0 * (W) 3.0 ، 3.0 fps المبسطة/التقليدية: 24 * 24	
أنواع الباركود	JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/الكونغولي/الاتحاد الوطني كودابار/CODE39/CODE93/CODE128 ، رمز ريال قطري	
سرعة الطباعة	واجهه مزدوجة والثلاثية واجهه mm/sec/ثانيه كواجهة واحده ، ل 250 300	
واجهه	المسلسل + الشبكة + usb ، الشبكة المحلية + usb ، المسلسل + usb ، الناقل التسلسلي العام الشبكة المحلية + usb + بلوتوث ، usb + المحلية ، لاسلكيه	
أمر الطباعة	متوافق مع الأمر ايسون/نقاط البيع	
تشغيل	وين/فوز 7 8/وين 8.1/لينكس ، WIN2000/Win2003's/، نافذه اكس بي/فوز فيستا/Win9X في .يوفر التوافق مع الروبوت SDK ، والاسبانيه	
عرض الطباعة	(مم عرض الطباعة 72 ± 0.5 79.5)	
قطر الورق	83 مم	
سمك الورق	0.06-0.08 مم	
سكين	(القاطع التلقائي) اختياري	
وثوقيه الطباعة	كيلومترا 100	
سلطه	DC24V/2.5 a	
حرارة	درجه مئوية 0-45	
في التباين الرطوبة	في المائة 10-80	
ابعاد	(ملم) 190 * 145 * 145	
وزن	كغم 1.60	
طلب معلومات	P/N	وصف
	ocw-88-U	تدعم القاطع التلقائي USB منافذ
	اوكسيب-88-اور	الناقل التسلسلي العام + الموائئ التسلسلية ، ودعم القاطع التلقائي
	ocw-88-UL	الناقل التسلسلي العام + منافذ الشبكة المحلية دعم السيارات القاطع
	ocportal-88-URL	الناقل التسلسلي العام + منافذ الشبكة المحلية مع كتر التلقائي
	ocw-88-W	لاسلكيه + منفذ الناقل التسلسلي العام ، القاطع التلقائي
	بول-88-بول	الشبكة المحلية ، ودعم القاطع التلقائي + USB + بلوتوث
	ين-88-ين	منفذ الناقل التسلسلي العام ، لا القاطع التلقائي
	ocportal-88-UR0	الناقل التسلسلي العام + المسلسل ، لا كتر التلقائي
	ocportal-88-UL0	الناقل التسلسلي العام + ميناء الشبكة المحلية ، لا كتر التلقائي
	ocportal-88-URL0	المسلسل + الشبكة المحلية المنفذ ، دون القاطع التلقائي + USB
	ocportal-88-W0	لاسلكيه + منفذ الناقل التسلسلي العام ، لا كتر التلقائي
ocportal-88-BUL0	الشبكة المحلية ، لا القاطع التلقائي + USB + بلوتوث	

✘

✘

✘

✘

✘

✘



الوثائق ذات الصلة:

[مواصفات*](#)

[دليل الإجراءات*](#)

[تعليمات*](#)

[Win8-32bit فيستا Win2000 winxp برنامج تشغيل*](#)

[Win7 و Win8--64bit سائق*](#)

[لينكس سائق*](#)

[أداة اعداد معلمه الطابعة*](#)

[\(اوسب الطابعة التحريسي\) تطبيق برنامج تحريسي*](#)

[للروبوت sdk*](#)

[مؤتمر ملف*](#)