الطابعة gbالصين الرخيصة نقاط البيع الحرارية الإيصال الناقل التسلسلي العام 80 وأي فاي مع السيارات كتر

:

أساليب الطباعة	طباعه الخط الحراري	
الأحرف المطبوعة	نقطه/خط (افتراضي) ، 512 نقطه/خط ؛ 765 الحروف: النقطة المبسطة الصينية من 24 ، 18030 الخط الدعم ، ودعم لتايوان وهونغ كونغ ، والتقليدية (الخط المعقدة) ، والحرف الذي كنت ؛	
خط	ح) مم ؛) 3.0 * (W) نقطه ، 1.5 24 * 12 :A ب: 9 * 17 نقطه ، 1.1 (العرض) * 2.1 (ح) مم ح) مم) 3.0 * (W) 3.0 ، fpsالمبسطة/التقليدية: 24 * 24	
أنواع الباركود	JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/كودابار/الاتحاد الوطني الكونغولي/CODE39/CODE93/CODE128 ، رمز ريال قطري	
سرعه الطباعة	250 300 ل ، واحده كواجهة ثانيه/ممmm/sec واجهه مزدوجة والثلاثية واجهه	
واجهه	المسلسل + usb + الشبكة ، usb + الشبكة المحلية ، usb + المسلسل ، الناقل التسلسلي العام الشبكة المحلية + usb + بلوتوث ، المحلية + usb ، لاسلكيه	
أمر الطباعة	متوافق مع الأمر ابسون/نقاط البيع	
تشغيل	وين/فوز 7 8/وين 8.1/لينكس ،/WIN2000/Win2003's/نافذه اكس بي/فوز فيستا/Win9X في يوفر التوافق مع الروبوت SDK ، والاسبانيه.	
عرض الطباعة	79.5 ± 0.5 72 (عرض الطباعة مم)	
قطر الورق	83 مم	
سمك الورق	0.06-0.08 مم	
سكين	(القاطع التلقائي (اختياري	
وثوقيه الطباعة	100 كيلومترا	
سلطه	DC24V/2.5 a	
حرارة	0-45 درجه مئوية	
في التباين الرطوبة	10-80 في المائة	
ابعاد	190 * 145 * 145 (ملم)	
وزن	1.60 كغم	
طلب معلومات	P/N	وصف
	ocw-88-U	تدعم القاطع التلقائي USB منافذ
	اوكسيب-88-اور	الناقل التسلسلي العام + الموانئ التسلسلية ، ودعم القاطع التلقائي
	ocw-88-UL	الناقل التسلسلي العام + منافذ الشبكة المحلية دعم السيارات القاطع
	ocportal-88-URL	الناقل التسلسلي العام + منافذ الشبكة المحلية مع كتر التلقائي
	ocw-88-W	لاسلكيه + منفذ الناقل التسلسلي العام ، القاطع التلقائي
	بول-ocw-88	الشبكة المحلية ، ودعم القاطع التلقائي + USB + بلوتوث
	ين-ocportal-88	منفذ الناقل التسلسلي العام ، لا القاطع التلقائي
	ocportal-88-UR0	الناقل التسلسلي العام + المسلسل ، لا كتر التلقائي
	ocportal-88-UL0	الناقل التسلسلي العام + ميناء الشبكة المحلية ، لا كتر التلقائي
	ocportal-88-URL0	المسلسل + الشبكة المحلية المنفذ ، دون القاطع التلقائي + USB
	ocportal-88-W0	لاسلكيه + منفذ الناقل التسلسلي العام ، لا كتر التلقائي
	ocportal-88-BUL0	الشبكة المحلية ، لا القاطع التلقائي + USB + بلوتوث

الوثائق ذات الصلة:

*مواصفات

*دليل الإجراءات

*تعليمات

*برنامج تشغيل winxp Win2000 فيستا Win8-32bit

*سائق Win7 و Win8--64bit

*لينكس سائق

*أداه اعداد معلمه الطابعة

*اوسب الطباعة التحريبي(تطبيق برنامج تحريبي)

*sdk للروبوت

*مؤتمر ملف