

الساخنة بيع 3 بوصه نقاط البيع السيارات كتر الحرارية السعر الطابعة

:

أساليب الطابعة	طباعة الخط الحراري	
الأحرف المطبوعة	نقطه/خط (افتراضي) ، 512 نقطه/خط ؛ 765 الحروف: النقطة المبسطة الصينية من 24 ، 18030 الخط الدعم ، ودعم لتايوان وهونغ كونغ ، والتقليدية (الخط المعقدة) ، والحرف الذي كنت ؛	
خط	ح (مم ؛ 3.0 * (W) نقطه ، 12 * 24 * 1.5 A: ب: 9 * 17 نقطه ، 1.1 (العرض) * 2.1 (ح) مم ح (مم) * 3.0 * (W) 3.0 ، fps المبسطة/التقليدية: 24 * 24	
أنواع الباركود	، CODE39/CODE93/CODE128 /كود ابار/الاتحاد الوطني الكونغولي/JAN8 (EAN8)/JAN13 (EAN13) رمز ريال قطري	
سرعه الطابعة	واجهه مزدوجة والثلاثية واجهه mm/sec/م/ثانيه كواجهه واحده ، ل 250 300	
واجهه	المسلسل + الشبكة + usb ، الشبكة المحلية + usb ، المسلسل + usb ، الناقل التسلسلي العام الشبكة المحلية + usb + بلوتوث ، usb + المحلية ، لاسلكيه	
أمر الطابعة	متوافق مع الأمر ايسون/نقاط البيع	
تشغيل	وين/فوز 7 8/وين 8.1/لينكس ، WIN2000/Win2003's/نافذه اكس بي/فوز فيستا/Win9X في .يوفر التوافق مع الروبوت SDK ، والاسانيه	
عرض الطابعة	(مم عرض الطابعة 72 ± 0.5 79.5)	
قطر الورق	مم 83	
سمك الورق	مم 0.06-0.08	
سكين	(القاطع التلقائي) اختياري	
وثوقيه الطابعة	كيلومترا 100	
سلطه	DC24V/2.5 a	
حرارة	درجه مئوية 0-45	
في التباين الرطوبة	في المائة 10-80	
ابعاد	190 * 145 * 145 (مم)	
وزن	كغم 1.60	
طلب معلومات	P/N	وصف
	ocw-88-U	تدعم القاطع التلقائي USB منافذ
	او كسيب-88-اور	الناقل التسلسلي العام + الموائئ التسلسلية ، ودعم القاطع التلقائي
	ocw-88-UL	الناقل التسلسلي العام + منافذ الشبكة المحلية دعم السيارات القاطع
	ocportal-88-URL	الناقل التسلسلي العام + منافذ الشبكة المحلية مع كتر التلقائي
	ocw-88-W	لاسلكيه + منفذ الناقل التسلسلي العام ، القاطع التلقائي
	ocw-88-بول	الشبكة المحلية ، ودعم القاطع التلقائي + USB + بلوتوث
	ocportal-88-ين	منفذ الناقل التسلسلي العام ، لا القاطع التلقائي
	ocportal-88-UR0	الناقل التسلسلي العام + المسلسل ، لا كتر التلقائي
	ocportal-88-UL0	الناقل التسلسلي العام + ميناء الشبكة المحلية ، لا كتر التلقائي
	ocportal-88-URL0	المسلسل + الشبكة المحلية المنفذ ، دون القاطع التلقائي + USB
	ocportal-88-W0	لاسلكيه + منفذ الناقل التسلسلي العام ، لا كتر التلقائي
ocportal-88-BUL0	الشبكة المحلية ، لا القاطع التلقائي + USB + بلوتوث	





الوثائق ذات الصلة:

[مواصفات*](#)

[دليل الإجراءات*](#)

[تعليمات*](#)

[Win8-32bit فيستا Win2000 winxp برنامج تشغيل*](#)

[Win7 و Win8--64bit سائق*](#)

[لينكس سائق*](#)

[أداة اعداد معلمه الطابعة*](#)

[\(اوسب الطابعة التحريسي\) تطبيق برنامج تحريسي*](#)

[للروبوت sdk*](#)

[مؤتمر ملف*](#)