□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□

OCBS-D7000

□□□□□□□ 4.4.2 □

1 □GB RAM□ 8GB ROM

800 * 480 □□ 4.0 □ WVGA□□□□ IPS

1 □D / 2D □□□□□□□□□□□□□□□□

□ RFID LF / HF / UHF / □□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □

3 □□□□□□ □□□□□ □□□ □G / □□□ □□□ / GPS / □□□□□□

□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ 5 □□□□□ □□□□□□ □ LED

3.7 □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □V□ 5200 □□□□□□MAH

□□□□□□ □ IP65 / 1.5 □□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□	
□□□□□□□ □□□□□□□	
□□□	158mm (H) x75mm (W) x28mm (D) ± 2 □□
□□□	300 :□□□□□□ □□□□□G (□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□)
□□□	4.0 □□. TFT-LCD (WVGA 480X800) □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□□□ LED
□□□□□□□□ □□□□□	3 TP □□□□□□ □□□□□ 4 □□□□□□□ □□□□□ 17 □□□□□□
□□□□□□□□	2 PSAM□ 1 SIM□ 1 TF
□□□□□□	3.7 □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□V□ 5200MAH
□□□□□□ □□□□□□□	
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□	□□□□□□ A7 1.2 □□□□□□ □□□□□GHz
□□□□□□□ □□□□	4.4.2 □□□□□□□
□□□□□	1GB RAM□ 8GB ROM□ 32 □□□□□□ □□□□) □□□□□□GB)
□□□□□□□□ □□□□	
□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□.	-20 ℃ 50 □□□ ℃
□□□□□□□ □□□□ □□□□□.	-20 ℃ 70 □□□ ℃
□□□□□	5□ RH 95 □□□□ RH (□□□□□ □□□)
□□□□□□□□□ □□□□□□	5ft./1.5 □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □
□□□	IP65□ □□□□□□□□□ IEC
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□	± 15 □□□□□□ □□□□□KV□ ± 8 □□□□□□□ □□□□□□□KV□ ± 8KV □□□□□□□□ □□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□	
SDK	□□□ HHW □□□□□□□□□ □□□□□
□□□	□□□□
□□□□	□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□	

WWAN	WCDMA (850/1900 / 2100MHz □□□□ / □□ □□ □□ □□ / □□ □□ □□ □(□ 1900 / 850/900/1800MHz □)	
WLAN	IEEE 802.11 □ / □ / □	
WPAN	□□□□□□ v2.1 □□□□□ + EDR□ □□□□□□ V3.0 + HS□ V4.0 □□□□□□	
□□□□□□□ □□□□□ □□□□	□□ □□□□□ □□ □□□□) □□□□□□□ □□□□□ □□□□ A-GPS)□ □ 5 □□□	
□□□□□□□□ CAPTUER		
□□□□□□□) □□□□□□□□ □□□□)		
1 □□□□□□□□D	1 □□□□ □□□□D	□□□□□□□ N431x
	Symbologies	1 □□□□□□□□ □□D □□□□□□□□
2D □□□□□□□□	2D CMOS □□□□□	□□□□□□□ N6603
	Symbologies	PDF417□ MicroPDF417□ □□□□□ RSS□ TLC-39□ DATAMATRIX□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ MaxiCode□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ POSTNET□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ .□□□□□□
□□□□□□ □□□□□		
□□□□	5.0 □□□□ □□□□	
□□□□	□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ LED	
□□□□□□□) □□□□□□ □□□□□□□)		
RFID LF	□□□□	125KHZ / 134.2KHz (FDX-B / HDX)
	□□□□□□□□	ISO 11784 & 11785 □□□□□□
	R / W □□□□□	2cm □□ 10 □
□□□□□□□ HF	□□□□	13.56MHZ
	□□□□□□□□	ISO 14443A 15693 □□□
	R / W □□□□□	2cm 8 □CM
□□□□□ PSAM (□□□□□□□)		
□□□□□□□□	ISO 7816	
□□□□	9600□ 19200□ 38400□43000□ 56000□ 57600□ 115200	
□□□□	2 □□□□ □□□) □□□□□)	
□□□□□□		
□□□□□	1xPower □□□□□ 1xLithium □□□□□□ □□□□□□ 1xDC □□□ □□□□ 1 □□□□□□ □□□□XUSB	
□□□□□□□	□□□□□	

OCOM

At your side

www.ocominc.com