

مطعم صغير يعمل بنظام أندرويد نظام نقاط البيع شاشة تعمل باللمس POS-1401
نظام نقاط البيع شاشة مزدوجة للبيع
(POS-1401:م / ن)

سمات:

عالية السطوع ؛ LCD بوصة شاشة 14
لوحة لمس سعوية متعددة النقاط مسقطية ؛
لوحة سفلية قابلة للإزالة لتعبئة أصغر وتكلفة شحن أقل ؛
الشاشة الرئيسية تدعم الدوران بزوايا كبيرة لتلبية أي زاوية مراقبة ؛
شاشة بلا حدود ، الواجهة الأمامية تحمي من رذاذ الماء المباشر ؛
هيكل رفيع للغاية يجعل المنتج أكثر إيجازًا وأنيقة ؛
قاعدة ألومنيوم سميكة ومستقرة ؛
فتحات الكابلات داخل القاعدة تجعل الكبل أكثر ترتيبًا.

تخصيص

| | |
|--------------------|--|
| نموذج | POS-1401 |
| اسم | الطرفي POS بوصة تعمل باللمس 14 |
| الإسكان | معدن قذيفة وقاعدة |
| اللون | آلة اللون الأسود أو الأبيض |
| عرض | |
| الشاشة الرئيسية | بوصة تعمل باللمس 14 |
| ريسولوتون | 1366 * 768 |
| سطوع | م ² / 200cd |
| زاوية الرؤية | الأفق: 0 6 ؛ عمودي : 80 |
| شاشة لمسية | بالسعة اللمس G G متعدد النقاط المسقطية |
| أداء | |
| اللوحة الأم | للخيار RK3566 ، G رباعي النواة 1.8 ، RK3288 ص Rockchi سلسلة |
| ذاكرة النظام | DDRIII 2GB على متن |
| جهاز التخزين | EMMC جيغا بايت 16 |
| صوتي | Real Tek ALC5640 على متن رقاقة الصوت |
| LAN | Realtek RTL8111F Lan شريحة ، 10 / 100Mbs |
| WIFI و BT وحدة | Wi-Fi 802.11b / g ودعم BT4.0 |
| MSR | MSR الجانب الاختياري |
| عرض العملاء | للخيار LCD 220 أو FD220 الخامس |
| نظام التشغيل | Android 8.1 أو Android 11 للخيار |
| الاتصال | |
| | زر أوور * 1 p ، في جاك * 1 12V DC |
| | * 1 RJ-45: الشبكة المحلية |
| | خرج الصوت * 1 ، * 1 HDMI |
| | * 4 USB |
| | للترقية عبر الإنترنت وتوسيع * 1 TF فتحة بطاقة ، * 1 SIM فتحة التخزين |
| بيئة | |
| درجة حرارة التشغيل | إلى 40 درجة مئوية 0 |
| درجة حرارة التخزين | حتى 60 درجة مئوية -10 |
| رطوبة العمل | لا تكاثف 80% ~ 10% |
| رطوبة التخزين | لا تكاثف 90% ~ 10% |
| مُكَمَّلَات | |

| | |
|-------------|---|
| محول الطاقة | 110-240 و DC12 nput فولت / 60-50 هرتز طاقة التيار المتردد أنا محول خرج 5 / 7 |
| سلك الطاقة | قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب |

