

بوصات أو نوافذ الروبوت المحطة الطرفية المعتمدة مع الطابعة الحرارية 10

(m/n: نقاط البيع-b10/b10-a)

:

رباعية كور 2.0 غيغاهرتز هايتتكوين وحدة المعالجة المركزية لنظام ويندوز J1900 إنتل سيليرون المعالج
المعالج لنظام الروبوت a7--الذراع 8--كور القشرة A83T 2.0 غيغاهرتز
(القياسية) (الروبوت) gb rom ذاكره الوصول العشوائي + 8 gb 2
(فرقه القياسية) (ويندوز) gb ذاكره الوصول العشوائي + 32 gb 2
شاشه تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط
(أو 80 مم (اختياري) mm الطابعة الحرارية المدمجة 58
(المضمن) (اختياري) rfid قارئ
لوحة عرض انيقه

تطبيقات:

خدمات المطاعم: فندق, مطعم, مطعم للوجبات السريعة, القهوة محل للتسوق والمخابز والكعك
متاجر التجزئة: شارع الأعمال, بوتيك, متجر, مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالية
الترفيه: ساونا, سبا, نادي ليلي, حديقة الموضوع, كازينو ونقطه المبيعات لتذكرة اليانصيب
تجاري: المحطات الطرفية لإدارة المعلومات لمواقف السيارات, الطيران, مترو الانفاق, محطه ورفصيف

صورها إظهار:



معلمه:

نموذج	b10-a-نقاط البيع/b10-نقاط البيع
① رئيسي المجلس	windows رباعية كور 2.0 غيغاهرتز J1900 إنتل سيليرون المعالج
② رئيسي المجلس	المعالج روبوت a7--الذراع 8--القشرة النواة A83T غيغاهرتز 0, 2
os ①	(بيتا) windows7
os ②	الروبوت 5.1
① ذاكره	ذاكره الوصول العشوائي فرقه 32 جيجابايت (ويندوز 2gb
② ذاكره	(الروبوت) gb ذاكره الوصول العشوائي 8 2gb
لمس شاشه	لمس متعدد النقاط بالسعة
شاشه حجم	الشاشه الرئيسية 10.1 بوصة, نائب شاشه 10.1 بوصة
لون	اسود أو الهوى
طابعه	طابعه كبيره للمعدات الحرارية أو الطابعة الحرارية 80 مم مع قطع السيارات (اختياري) 58mm
منفذ الإدخال/الإخراج	الناقل التسلسلي العام * 4 منفذ rj45 * 1 rj11 * 1 hdmi * 1 (ل نائب الشاشه) db9 * 1 rs232
(A83T) (منفذ الإدخال/الإخراج ميناء	rs232 * 1 rj11 * 1 tf * 1 فتحه rj45 * 1 منفذ hdmi * 1 (لشاشه النائب) الناقل التسلسلي العام * 2 db9 rs232 * 1 منفذ صوت * 1
تشغيل حرارة	منفذ الناقل التسلسلي العام °C إلى 40 °C 0
(اووتر الوظيفة) (انديبود	gps, بلوتوث, وأي فاي
(windows) اختياري العناصر	db9, المنفذ المتوازي db25, كامميرا, msr 3, شاشات الكريستال السائل العرض, وتفاعل rs232 * 3
اختياري البنود (انديبود	شاشه مقاس أخرى
تخزين حرارة	شاشه مقاس أخرى, msr, كامميرا, شاشات الكريستال السائل العرض, وتفاعل, 3g
تعبئة بعد	°C إلى 60 °C -20
سلطه محول	سم 51 * 43 * 46 هرتز, مدخل التيار المتردد من وضع ac-DC12/50-60 طاقة

