

بوصات أو نوافذ الروبوت المحطة الطرفية المعتمدة مع الطابعة الحرارية 10

(M/N: نقاط البيع -b10/b10-A)

:

رباعية كور 2.0 غيغاهرتز هايتكوبن وحده المعالجة المركزية لنظام ويندوز J1900 إنتل سيليرون المعالج
المعالج لنظام الروبوت A7--الذراع 8--كور القشرة A83T 2.0 غيغاهرتز
(القياسية (الروبوت) ذاكرة الوصول العشوائي + 8 gb 2
(فرقه القياسية (ويندوز) ذاكرة الوصول العشوائي + 32 gb 2
شاشة تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط
(أو 80 مم (اختياري) mm الطابعة الحرارية المدمجة 58
(المضمن (اختياري) RFID قارئ
لوحة عرض انيقه

تطبيقات:

خدمات المطاعم: فندق، مطعم، مطعم للوجبات السريعة، القهوة محل للتسوق والمخابز والكعك
متاجر التجزئة: شارع الاعمال، بوتيك، مخزن القسم، مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالية
الترفيه: ساونا، سبا، نادي ليلي، حديقة الموضوع، كازينو ونقطه المبيعات لتذكره اليانصيب
تجاري: المحطات الطرفية لأداره المعلومات لمواقف السيارات، الطيران، مترو الانفاق، محطه ورفيف

صورها إظهار:



معلمه:

نموذج	b10-A-نقاط البيع/b10-نقاط البيع
① رئيسي المجلس	windows رباعية كور 2.0 غيغاهرتز J1900 إنتل سيليرون المعالج
② رئيسي المجلس	(المعالج روبوت A7--الذراع 8--القشرة النواة A83T غيغاهرتز 0 ، 2
OS ①	Windows7 (بيتا)
OS ②	الروبوت 5.1
① ذاكرة	ذاكرة الوصول العشوائي فرقه 32 جيجابايت (ويندوز 2gb
② ذاكرة	(الروبوت) gb ذاكرة الوصول العشوائي 8 2gb
لمس شاشة	لمس متعدد النقاط بالسعة
شاشته حجم	الشاشة الرئيسية 10.1 بوصة، نائب شاشة 10.1 بوصة
لون	اسود أو الهوى
طابعه	(طابعه كبيره للمعدات الحرارية أو الطابعة الحرارية 80 مم مع قطع السيارات (اختياري) 58mm
	الناقل التسلسلي العام * 4
	منفذ RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (ل نائب الشاشة)
	db9 * 1 RS232
	RJ11 * 1
	TF * 1 فتحة
	RJ45 * 1 منفذ
	HDMI * 1 (لشاشه النائب)
	الناقل التسلسلي العام * 2
	منفذ DB9 RS232 * 1
	صوت * 1
	منفذ الناقل التسلسلي العام
	0 °C إلى 40 °C
تشغيل حرارة	GPS ، بلوتوث ، وأي فاي
(اووترر الوظيفة (اندربود	DB9 ، المنفذ المتوازي DB25 ، كامميرا ، msr 3 ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتفاعل
	RS232 * 3
اختياري العناصر (Windows)	شاشه مقاس أخرى
اختياري البنود (اندربود	شاشه مقاس أخرى، msr، كامميرا ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتفاعل ، والجيل الثالث 3
تخزين حرارة	-20 °C إلى 60 °C
تعبئة بعد	سم 46 * 43 * 51
سلطه محول	هرتز/5 ، الإدخال من وضع AC-DC12/50-60 طاقة

