

POS
M / NOCBS-D8000

POS

- Android4.1
- ARM Cortex-A91.5G;
- WCDMACDMA2000
- A-GPS
- 300LED
- SIMPSAMSDTF
- 3.7V 4000mAh
- 4.0QVGA
- sealed EnvironmentIP67
- 61.5

POS

	15247729W
	<500
	4.0QVGA TFT-LCD65480800QVGA LED
	SIMPSAMSDTF
	USB2.0RS-232
	3.7V 4000mAh
	81W
	29pcs
	ARM Cortex-A91.5G
	1G
ROM	4NAND Micro SD / TF32G

□□□□	
□□□□	□□□IEEE802.11b / g□□□□□□□□□□□□□□□□
WCDMA	UMTS2100 / 900MHz□ UMTS1900 / 850MHz□ GSM850 / 900/1800 / 1900MHz□
CDMA2000	□CDMA2000 1x□CDMA2000 EV-DO□□0□CDMA2000 EV-DO□□A □□BC0□800MHz□□□□BC1□1900MHz□□□□
□□	□□□□2.0 + EDR□□□□□□5-10□
□□□□	
□□□□	-20°C□50°C
□□□□	-25°C□70°C
□□□□	5□RH - 95□RH□□□□□
□□□□	6□□□□□□□□□□□□1.5□□□□□□□□□□□
□□□□	1000□/ 0.5M□□□6□□□□□
□□□□	IP67
□□□□	
□□□□	Android4.1
SDK	□□□□□□□□□□
□□□□□□	JAVA
□□□□	□
□□□□□□	
□□CCD□□□	□□SE655
□□□	5MIL□□□□□
□□□	0ft.candles-10000ft.candles
□□□□	50 /□
□□□□	53°±3°
□□□□□□	UPC / EAN□EAN□Bookland□128□□39□□93□□11□□5□□2□5□□2□□□□□□□□□□2□□□2 5□□1D□ □□□GS1□DataBar□□
□□□□□□□□	□□SE955
□□□	4MIL□□□□□
□□□	10000ft.candles□107640□□□□□
□□□□	104□±□12 /□□Bothway□□□□□□
□□□□	47°±35°□□□□/ 35°±3°□□□□□□
□□□□□□	UPC / EAN□□□128□□39□□CODE93□Code11□5□□2□5□□2□5□□□2□□□□□□□□□□RSS
□□□□□□	
CMOS□□□□	□□SE4500
□□□□□□□□	752□□□□×480□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□9000ft.candles / 96900□□□□
□□□□□VLD□	□□655nm±10nm□
□□□□□□□□	PDF417□MicroPDF417□□□□□RSS□TLC-39□□□□□□□□QR□□□□QR□□□□□□□□□□MAXICODE;□□□□□□□□ □POSTNET□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□JapanPostal□□□□□□□KIX□3
RFID	
LF	125K / 134K; ISO11784 / ISO11785□□
HF	13.56MHz□; ISO14443A / B□□
□□	□□300□□□□□□LED□□□□□□

