

**□□□□□PDA□□□□□**  
**□□□□□□-D8000□**

□□□□

**Andirod PDA□**

□□PDA□

□□□□□PDA□

**PDA□□□□**

□□□□□

- ñ Android4.1□□□□□;
- ñ □□□ARM Cortex-A9□□1.5G;
- ñ WCDMA□CDMA2000□□
- ñ A-GPS□□□□□ □□
- ñ □□300□□□□□LED□□□□□□;
- ñ SIM□□PSAM□□□□□SD□TF□□□□□□□;
- ñ □□□□□□□□3.7V 4000mAh□□□;
- ñ □□□□□ř 4.0□□□□QVGA□□□□□□□□□□
- ñ □□ealed Ěnvironment□IP67□
- ñ 6□□□□□1.5□□□□□□□□□□□ř

□□□

□□□□	
□□	152□□□4□×77□□□□□×29□□□□W□□
□□	<□
□□□	□4.0□□□□QVGA□□□□□□□□□□ TFT-LCD□65□□□480 * 800□QVGA□□□□ LED□□□□□□□□□□□
□□□□	SIM□□PSAM□□□□□SD□TF□□
□□□□	USB2.0□□□RS-232□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□3.7V 4000mAh□□□
□□	8Ω1W□□□□
□	29pcs□□□□
□□□□	

プロセッサ	ARM Cortex-A9 1.5G
メモリ	1GB
ROM	4GB NAND Micro SD / TF 32GB
カメラ	
ネットワーク	IEEE802.11b / g
WCDMA	UMTS2100 / 900MHz UMTS1900 / 850MHz GSM850 / 900/1800 / 1900MHz
CDMA2000	CDMA2000 1X CDMA2000 EV-DO Rev. A CDMA2000 EV-DO Rev. A 800MHz / 1900MHz
ディスプレイ	2.0 + EDR 5-10
動作温度	-20°C ~ 50°C
保存温度	-25°C ~ 70°C
湿度	5%RH - 95%RH
充電時間	6時間 / 1.5時間
充電速度	1000mAh / 0.5MWh 6時間
防水	IP67
OS	
OSバージョン	Android 4.1
SDK	
プログラミング言語	JAVA
言語	
センサー	
CCDセンサー	SE655
視野	5MIL
照度	0ft.candles-10000ft.candles
解像度	50 /
角度	53° ± 3°
バーコード	UPC / EAN EAN Bookland 128 39 93 11 5 2 5 GS1 DataBar
センサー	SE955
視野	4MIL
照度	10000ft.candles 107640
角度	104° ± 12 / Bothway
角度	47° ± 35° / 35° ± 3°
バーコード	UPC / EAN Code128 39 CODE93 Code11 5 2 5 2 RSS
センサー	
CMOSセンサー	SE4500
解像度	752 × 480
照度	9000ft.candles / 96900
波長[VLD]	655nm ± 10nm
バーコード	PDF417 MicroPDF417 RSS TLC-39 QR QR MAXICODE; POSTNET Japan Postal KIX 3

RFID	
LF	125K / 134K; ISO11784 / ISO11785
HF	13.56MHz; ISO14443A / B
	300 LED
	A-GPS

