□□□□□□□□□□PDA□Android□□□□□□PDA□□□□□□□□□-D8000□

□□□□

Andirod PDA□
□□PDA□
□□□□□PDA□
PDA□□□□

□□□□□

- ñ Android4.1□□□□;
- ñ □□□ARM Cortex-A9□□1.5G;
- ñ WCDMA□CDMA2000□□
- ñ A-GPS□□□□ □□
- ñ □□300□□□□□LED□□□□□;
- ñ SIM□□PSAM□□□□SD□TF□□□□□□;
- ñ □□□□□□□□□3.7V 4000mAh□□□;
- ñ □□□□□ř 4.0□□□QVGA□□□□□□□□□□
- ñ □□ealed Ënvironment□IP67□
- ñ 6□□□□□1.5□□□□□□□□□□ř

□□□

□□□□	
□□	152□□□L□×77□□□□□×29□□□W□□
□□	<□
□□□	□4.0□□□QVGA□□□□□□□□□□ TFT-LCD□65□□□480 * 800□QVGA□□□ LED□□□□□□□□□
□□□□	SIM□□PSAM□□□□SD□TF□□
□□□□	USB2.0□□□RS-232□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□3.7V 4000mAh□□□
□□	8Ω1W□□□
□	29pcs□□□
□□□□	

□□□□□	□□□ARM Cortex-A9□□1.5G
□□□□□□□□	1G□□
□□ROM	□□4G□NAND□□□□ □Micro SD / TF□□□□□□□32G□
□□□□	
□□□□	□□□IEEE802.11b / g□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
WCDMA	UMTS2100 / 900MHz□ UMTS1900 / 850MHz□ GSM850 / 900/1800 / 1900MHz□
CDMA2000	CDMA2000 1X□CDMA2000 EV-DO□□0□CDMA2000 EV-DO□□A □□BC0□800MHz□□□□BC1□1900MHz□□□□
□□	□□□□2.0 + EDR□□□□□□5-10□
□□□□	
□□□□	-20℃□50℃
□□□□	-25℃□70℃
□□□□	5□RH - 95□RH□□□□□
□□□□	6□□□□□□□□□□□□□1.5□□□□□□□□□□□
□□□□	1000□/ 0.5M□□□6□□□□□□
□□□□	IP67
□□□□	
□□□□	Android4.1
SDK	□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	JAVA
□□□□	□
□□□□□□	
□□CCD□□□	□□SE655
□□□	5MIL□□□□
□□□	0ft.candles-10000ft.candles
□□□□	50 /□
□□□	53º±3º
□□□□□□	UPC / EAN□EAN□Bookland□128□□39□□93□□11□□5□□2□□□2 5□□□□□□□□□2□□□2 5□□1D□ □□□GS1□DataBar□□
□□□□□□□	□□SE955
□□□	4MIL□□□□
□□□	10000ft.candles□107640□□□□
□□□□	104□±□12 /□□Bothway□□□□□
□□□	47°±35º□□□□/ 35°±3°□□□□□
□□□□□□	UPC / EAN□□Code128□39□□CODE93□Code11□5□□2□□□2 5□5□□2□□□□□□□□RSS
□□□□□□	
CMOS□□□	□□SE4500
□□□□□□□	752□□□□×480□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□9000ft.candles / 96900□□□
□□□□□VLD□	□□655nm±10nm□
□□□□□□	PDF417□MicroPDF417□□□□RSS□TLC-39□□□□□□QR□□□□QR□□□□□□□□□MAXICODE;□□□□□ □□POSTNET□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□JapanPostal□□□□□KIX□3

RFID	
LF	125K / 134K; ISO11784 / ISO11785□□
HF	□13.56MHz; ISO14443A / B□□
□□	□□300□□□□□LED□□□□□
□□□□□□	□□A-GPS