4□□□□□Android 6.0□□□□□□

□□□□OCBS -D4000□

□□□

Android 6.0□□□□□

1GRAM□8G ROM□TF□□□□64 GB;

28nmARM Qual-core□□A53,1.3-1.5GHz

□□4G LTE□3G WCDMA□

GPS□A-GPS□□□□□

500□□□□□LED□□□□□□□□□□

SIM□□PSAM□□Micro SD□TF□□□□□□□

□□□□□□□□□3.7V 4000mAh;

□□4.0□□QVGA□□□□□□□□;

□□□□□IP65□

□1.5m□□□□□□□□6□□□□□□□□□

□□□□	
□□	157□□x 76□□x 28□□
324□	324□
□□□	□□4.0□□QVGA□□□□□□□□ TFT-LCD□650000□□480 * 800□QVGA□□□ LED□□□□□□
□□□□	SIM□□Micro SD□TF□□
□□□□	USB2.0□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□3.7V 4000mAh
□□□□	
□□□□□	28nm ARM Qual-core□□A53,1.3-1.5GHz
□□	1G□□
□□ROM	□□8G NAND□□ Micro SD / TF□□□□□□□64G□
□□□□	
□□□□	□□IEEE802.11b / g / n□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
LTE	FDD-□B1 B3 B7 B8 B28□□TDD-□B38 B39 B40 B41□

WCDMA / GSM	WCDMA□ 850MHZ□□□□□□824MHZ-849MHZ;□□□□□869MHZ-894MHZ 900MHZ□□□□□□880MHZ-915MHZ;□□□□□925MHZ-960MHZ 1800MHZ□□□□□□1710MHZ-1785MHZ;□□□1805MHZ-1880MHZ 1900MHZ□□□□1850MHZ-1910MHZ;□□□1930MHZ-1990MHZ
□□	□□□□2.0 + EDR / 3.0 + HS / 4.1 + HS□□□□□□5-10m
□□□□	
□□□□	-10□50□
□□□□	-25□70□
□□□□	0□RH--95□RH□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□1.5m□□□□□□□□6□□□□□□□□□
□□□	1000□/0.5m□□6□□□□□□□□□
□□□□	IP65
□□□□	
□□□□	Android 6.0
□□□	□□□□□□□□
□□□□	□□
□□□□	□□
□□□□□□□	
□□□□□□□	Mingde966□□□Symbol 955□□□□□N4313□□□□
□□□	□□□□4Mil
□□□	10000ft.candles□107640 lux□
□□□□	104□±□12 / sec□□□□
□□□□	47o±35o□□□□/ 35o±3o□□□□
□□□□□□□	UPC / EAN□Code128□Code39□Code93□Code11□□□2□5□□□2□5□□□2 □5□Codabar□MSI□RSS
□□□□□□□	
□□□	□□□□N3680 2D□□□□□2D□□□□□□□□□
□□□□□□	752□□□□×480□□□□□□□□□□
□□□	□□9000□□□□/ 96900 lux
□□□□□VLD□	655□□±10□□
□□□□□□	PDF417□MicroPDF417□Com pos ite□RSS□TLC-39□Datamatrix□QR□□Micro QR □□Aztec□MaxiCode; Pos tal□□□□□Pos tNet□□□□□□□□□Pos tal□□□□□Pos tal□□□Pos tal□ □Pos tal□KIX□3
□□□□	
□□	13.56MHz; ISO14443A□□
□□	500□□□□□LED□□□□□□□□□□
□□□□□□	□□A-GPS