OCBS-D5000□□□□□wifi□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□rfid□□□□□

□□□□OCBS -D5000□

Product Description

□□□

-- Android 7.0

-2GB RAM□16GB ROM

-□□□5.0□□720 * 1280□□□□

-IP65 □□□□/ 1.5m□□

-□□□□□□□□□□3.7V□8000mAh□□

-□□□□□8 MP□□□LED□□□□□□□□

-□□4G / Wifi / GPS /□□

-□□SKD

-1D / 2D □□□□□□□□□

-RFIDLF / HF / UHF / NFC□□□□

-TCS1 SMC□□□□□□□□□□□□

□□	
□□□□	
□□	170mm□□□x85mm□W□x23mm□D□±2□□
□□	□□□380g□□□□□□□□
□□	□□□5.0□□TFT-LCD□720x1280□□□□□□□□
□□□	LED□□
□□	3□TP□□6□□□□□4□□□□□
□□	2□PSAM□1□SIM□1□TF

□□	□□□□□□□□□□3.7V□8000mAh	
□□□□		
□□□□□	□□A53 1.5GHz□□	
□□□□	Android 7.0	
□□	2GB RAM□16GB ROM□MicroSD□□□32GB□□□	
□□□□		
□□□□	-20℃□50℃	
□□□□	-20℃□70℃	
□□	5□RH□95□RH□□□□□	
□□□□	□□□□□□□□□□□□□5□□/1.5 m□□□□□	
□□□□	IP65□□□IEC	
□□□	±15kv□□□□□±8kv□□□□□±8kv□□□□	
□□□□		
□□□	□□□□□□□	
□□	Java	
□□	Android Studio□Eclipse	
□□□□		
□□□	TDD-LTE□□38□39□40□FDD-LTE□□1,2,3□4,7; WCDMA□850/1900 / 2100MHz□; GSM / GPRS / Edge 850/900/1800 / 1900MHz□□	
□□□□□	2.4G / 5G□□□IEEE 802.11 a / b / g / n / ac	
□□□□□	□□Class v2.1 + EDR□□□v3.0 + HS□□□v4.0	
□□□□□□	GPS□□□□A-GPS□□□□□5 m	
□□□□□		
□□□□□□□□□		
□□□□	□□□□□□	□□□□N431x
	□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□	2D CMOS □□	□□□□N6603
		PDF417□MicroPDF417□Com pos ite□RSS□TLC-39□Datamatrix□QR□□Micro QR □□Aztec□MaxiCode□Pos tal Codes□□□Pos tNet□□□Planet□□ □Pos tal□□□□□Pos tal□□□Pos tal□□□Pos tal□□□
□□□□		
□□□	8.0□□□□	
□□	□LED□□□□□□□□	
RFID□□□□□□□		
RFID□□	□□	125KHz / 134.2KHz□FDX-B / HDX□
	□□	ISO 11784&11785
	□/□□□	2□□□10□□
RFID□□	□□	13.56MHz□
	□□	ISO 14443A&15693
	□/□□□	2□□□8□□
RFID□□□	□□	865□868MHz□920□925MHz
	□□	EPC C1 GEN2 / ISO 18000-6C
	□□□□	□□□□□2dBi□
	□/□□□	1 m□1.5 m□□□□□□□□□□
□□2.45GHz	□□□□□□200 m□□□□□	
433MHz□	□□□□□□200 m□□□□□	
ZigBee□□□□□□□		
□□	IEEE 802.15.4□□□□	
□□□□	100 m□200 m□□□□□	
□□□□□□□□□		
□□□	TCS1SM	
□□□□□	□□□□□□□□	

□□□	508 DPI
□□	FRR <0.008□□FAR <0.005□
□□	1000
PSAM□□□□□□□	
□□	ISO 7816
□□□	9600□19200□38400□43000□56000□57600□115200
□□	2□□□□□□□
□□□	
□□	1x□□ 1x□□□□□□ 1xDC□□□ 1xUSB□□□
□□□	□□□□□□UHF□□□

Picture Show

Aocom®
At your side

OCBS-D5000

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

OCBS-D5000

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

OCBS-D5000

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBS-D5000

ISO FC CE RoHS

Company

Certificates

Payment

Contact us

□□□□

1.□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□□□t / t□western union□paypal□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3.□□
OCOM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□500□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□100□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□12 + 1□□□□□□□□□□□□□□□□□24□□□□□□

□□□□□30□□□□□□□□□□□□□□□□□□DOA□□ DOA□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

4.□□□□
□□Paypal□□□□□□□□□Moneybookers□
Visa□MasterCard□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Maestro□Solo□Carte Bleue□Pos tePay□CartaSi□4B□Euro6000□

5.□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

6.□□
□□□□□□□□□□□□□□Eruopean□□□□□□□□□□□□□□□□□...□

□□□□□159□□□/□□□2300□□□□□□□□□□□□□□□□□□Unilever□□O2□□□□□500□□□□□50□□□□□□□□□□□

□□□□□OCOM□

·□□□□□□POS□□□ID□□□□□□□□□□□□□□□500□□□□□
·□□□□□□□□□□□O2□Star ...
·□□2300□□□□□□159□□□/□□□
·11□OEM / ODM□□□
·POS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
·□□□□□□□□□
·ISO□FCC□CE□Soncap□POA□BIS□□□
·12 + 1□□□□□
·□□“□□□□□□□□”
·□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

OCOM Technologies Ltd.□□□TUV□□□POS□Auto-ID□□□□□□□□□□□□□□□

OCOM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□POS□□□□□□□□□□□□□□□□□POS□□□□□□□□□□□□□□□□□□POS□□ □□POS□□ISO□CE□FCC□□□□□□□□□

OCOM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□“□□□□□□□□□□□□□□”□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OEM / ODM□

□□□□□□□□□

□□□□□

[UHF9SDK_Com13_v1.5]