OCOM □□□□ android pos □□□□pos □□□ android (OCPP-M06)

□□□: □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□ OCPP M06 □ Android (□ IOS + Android)□□□□Linux□JAVA □□□□□□ 58 □□□□□□□□□ pos □□□□ USB□ RS232 □□□□□ (□□) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□□□)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 8 □□□□□□□□□□□ CE□ FCC □□□□□□□□□□

□□:

□□□□ (W × D × H)		105 × 75 × 45 □□
□□		134 g
□□		□□
□□□□		□□□□□□□
□□□□		□ ESC/POS □□□□□□
□□□□□□		48 □□
□□□□		□□ 90 □□/□
□□		8 dots/mm(203dpi)
□□□□		12 x 24 / 24 × 24
□□□□		32 □ / 16columns
□□□□		1.5 x 3.0 mm(W x H) / 3.0x3.0mm(WxH)
□□□□		58.0±0.1 □□ x 40.0 □□□□
□□□□		0.06 □ 0.08 m m
□□□		□□□□ / □□□□
□□		USB□RS-232□□□ (□□)
□□		256 KB
□□□□□		9V □□/2A
□□□□		7.4 v DC / 1500mAh;□□□□□□□ 4-5 □□ □□□□□□□□□□□□□□□ 120-150 □□
□□□□		□□□□ □□□□
□□□□		□□:-10 ~ 50 □□□□□□□□: 10%~ 90%
□□□□		□□:-20 ~ 70 □□□□□□: 5%~ 95%
□□□□		□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ 30 □ ASCII □□□
□□		□□□□□□□"1234"□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ 6 □□□□
□□□□□□		3.5 * 1.1 □□
□□□□□	OCPP-M06-BB	□□□□□USB + COM + □□□□□□
	OCPP-M06-BB-AI	□□□□ + IOS□USB + COM + □□□□□□
	OCPP-M06-B	□□□□□USB + COM + □□□□□□□;
	OCPP-M06-U	□□□□□□□□□□□ USB + COM□□□□□□
	OCPP-M06-BB-AA	□□□□ + IOS□USB + COM + □□□□□□□□ 7 android + 1 □□□□

□□□□:

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□