

## Hot Sell 3 Zoll POS Auto Cutter Thermal Printer Preis

### Parameter:

Druckverfahren	Thermo-Line-Druck	
Gedruckte Zeichen	576dots/Line (Default), 512dots/Line; Charaktere: vereinfachtes Chinesisch Point of Rezeptionsdienst, 18030 Font-Unterstützung, Unterstützung für Taiwan und Hongkong, traditionelle (komplexe Schrift), Ank Charakter;	
Schriftfamilie	A: 12 * 24dots, 1,5 (b) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (Breite) * 2,1 (H) mm Vereinfacht/traditionell: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm	
Barcode-Typen	JUPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/Codabar/ITF/Code39/CODE93/Code128, QR-Code	
Druckgeschwindigkeit	250 mm/sec als eine einzige Schnittstelle, bis 300 mm/Sek Dual Interface und Triple Interface	
Schnittstelle	USB, USB + Seriell, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN	
Print-Befehl	Kompatibel mit Epson ESC/POS-Befehl	
Treiber	In Win9x/Fenster XP/Win Vista/2000/Win2003's/Win/Win 7 8/Win 8.1/Linux ist, und ESPON, SDK bietet Kompatibilität mit Android.	
Breite drucken	79,5 ± 0,5 mm (Drucken Breite 72)	
Papier Durchmesser	83 mm	
Dicke Papier	0,06-0,08 mm	
Messer	Automatischer Cutter (optional)	
Druck-Zuverlässigkeit	100 Kilometer	
Power	DC24V/2.5 a	
Temperatur	0-45 Grad Celsius	
Im Kontrast Feuchtigkeit	10-80%	
Abmessungen	190 * 145 * 145 (mm)	
Gewicht	1,60 kg	
Bestellinformationen	P/N	Beschreibung
	OCPP-88a-U	USB-Anschlüsse unterstützen Automatisches Cutter
	OCPP-88a-ur	USB + serielle Anschlüsse, Unterstützung automatischer Cutter
	OCPP-88a-UL	USB + LAN Anschlüsse unterstützen Auto-Cutter
	OCPP-88a-URL	USB + Serial + LAN Anschlüsse mit automatischem Cutter
	OCPP-88a-W	Wireless + USB Port, automatischer Cutter
	OCPP-88a-BUL	Bluetooth + USB + LAN, Unterstützung automatischer Cutter
	OCPP-88a-U0	USB-Anschluss, kein automatischer Cutter
	OCPP-88a-UR0	USB + Serial, kein automatischer Cutter
	OCPP-88a-UL0	USB + LAN Port, kein automatischer Cutter
	OCPP-88a-URL0	USB + Serial + LAN Port, ohne automatisches Cutter
	OCPP-88a-W0	Wireless + USB Port, kein automatischer Cutter
	OCPP-88a-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, kein automatischer Cutter





## **Relevante Dokumente:**

[\\*Spezifikation](#)

[\\*Verfahren Handbuch](#)

[\\*Anweisungen](#)

[\\*Treiber für WinXP WinVista Win8-32bit](#)

[\\*Treiber Win7 & Win8-64bit](#)

[\\*Linux-Treiber](#)

[\\*Printer-Parameter Setting Tool](#)

[\\*USB\\_printdemo\(Anwendungs-Software-Demo\)](#)

[\\*SDK Für Android](#)

[\\*CD Dateien](#)