

# POS-1401 14-Zoll-Touchscreen-pOS-Maschine All-in-One-Smart-Android- POS-Systeme für Restaurants (M/N:POS-1401)

## Merkmale:

14-Zoll-LCD-Bildschirm mit hoher Helligkeit;  
 Projiziertes kapazitives Mehrpunkt-Touchpanel;  
 Abnehmbare Bodenplatte für kleinere Verpackung und geringere Versandkosten;  
 Der Hauptbildschirm unterstützt die Drehung in großen Winkeln, um jeden Betrachtungswinkel zu erreichen;  
 Randloser Bildschirm, die Vorderseite schützt vor direktem Spritzwasser;  
 Der ultradünne Körper macht das Produkt prägnanter und stilvoller;  
 Dicker und stabiler Aluminiumfuß;  
 Kabelschlitze im Inneren der Basis machen das Kabel ordentlicher.

## Spezifikation

Modell	POS-1401
Name	14-Zoll-Touch POS Terminal
Gehäuse	Metall Schale und Basis
Farbe	Schwarz- oder Weißfarbmachine
<b>Anzeige</b>	
Hauptbildschirm	14-Zoll-Touchscreen-Monitor
Auflösung	1366*768
Helligkeit	200cd/m <sup>2</sup>
Betrachtungswinkel	Horizont: 60 ; Vertikal : 80
Berührungssensitiver Bildschirm	Projizierter kapazitiver Mehrpunkt-GG-Touch
<b>Leistung</b>	
Hauptplatine	Rockchip-Serie RK3288, Quad-Core 1,8 G, RK3566 für Option
Systemspeicher	An Bord DDRIII 2 GB
Speichermedium	an Bord16 GB EMMC
Audio	an Bord des Audiochips Real Tek ALC5640
LAN	10/100 Mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip
WIFI&BT-Modul	Unterstützt Wi-Fi 802.11b/g, BT4.0-Unterstützung
MSR	optionaler Seiten-MSR
Kundenanzeige	VFD220 oder LCD 220 als Option
Betriebssystem	Android 8.1 oder Android 11 als Option
<b>Konnektivität</b>	
	12 V DC in Buchse*1, p untere Taste*1
	LAN:RJ-45*1
	HDMI*1, Audioausgang*1
	USB*4
	SIM-Steckplatz * 1, TF-Kartensteckplatz * 1 für Online-Upgrade und Speichererweiterung
<b>Umfeld</b>	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-10 bis 60 Grad Celsius

Arbeitsfeuchtigkeit	10 %~80 % Keine Kondensation
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 %~90 % Keine Kondensation
<b>Zubehör</b>	
Netzteil	110~240 V/50~60 Hz Wechselstrom i Eingang , DC12 V / 5 Ein Ausgangsadapter
Stromkabel	Netzkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK usw. und kundenspezifisch erhältlich

