#### China hizo alta calidad recibo de la posición 80mm impresora-OCPP-802

Carga de papel fácil, resistente al agua, a prueba de aceite, a prueba de polvo

Imagen 230mm / seg alta velocidad de impresión y personajes, la mejor calidad de impresión y un rendimiento fiable

Pronta impresión Soporte y alarma de error

Soporte del sensor de marca negro, función de reimpresión

Compatible con EPSON ESC / POS

Soporte 256K bytes tienda de descargas NV logo e imprimir

Impresora Apoyo a la función de monitor de estado, el estado de la impresora de control en cualquier momento.

Soporte conducción cajón de dinero

# 80mm Manual Cortador Pos térmica impresora de recibos (Modelo: OCPP-802)

#### Pliego de condiciones:

Método de impresión	Térmico directo
Tamaño de la fuente	ANK, Fonta: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Capacidad de la columna	576dots / línea O 512dots / línea
Juego de caracteres	PC347 (Europa Standard),Katakana,
	PC850(Plurilingüe),PC860(Portugués),
	PC863(Canadiense-Francés),PC865(Nórdico),
	Europa Occidental,Griego,Hebreo,Europa del Este,Irán,WPC1252,PC866(Cirílico #
	2),
	PC852(Latin2),PC858,IranlI,Letón,Árabe,PT151(1251)
Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39
	/ CODE93 / CODE128
La velocidad de impresión	230mm / seg
Recibe búfer	128 Kb
Tampón de flash NV	256K bytes
Ancho del papel	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (la vida)	100 kilometros
Comando de impresión	Compatible con ESC / POS
Control del cajón de efectivo	DC 12-24V / 1A
Grosor del papel	0.06-0.08mm
Cortador	Cortador manual
El rollo de papel	79,5 ± 0,5 mm * φ83mm
Interfaz	Serie / paralelo / USB / LAN
Conductor	Win 9X / Windows ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP /
	Win Vista / Win 7 / Linux
Fuente de alimentación	DC24V / 2.5A
Adaptador de corriente de	e AC 110V / 220V, 50 ~ 60 Hz; salida:DC 24V / 2.5A
entrada	
Dimensión	190x145x150mm
Peso	3.5kg

#### **Detalles del producto:**

### x x x x x x x x x x x x

## **Documentos pertinentes:**

¿Quieres saber más inf productoormación?Por Favor Haga clic aquí.

Especificación Manual del usuario