

80mm USB Android de l'imprimante thermique

(Modèle No .: OCPP-88A)

Caractéristiques:

1. apparence unique avec moule fiable;
2. Haute Vitesse d'impression jusqu'à 300 mm / seconde;
3. Cutter automatique en option;
4. Cordon et de la communication sans fil pour les options
5. Plusieurs interfaces disponibles: USB, USB + série, USB + LAN, USB + Série + LAN; et Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Son et lumière d'alarme pris en charge appropriée pour l'application de la cuisine;
7. Support 1D multiples et types de codes QR impression;
8. soutien multi-langues internationales;
9. SDK pour Android disponibles;
10. tête d'impression fiable avec 100 km vie;
11. Compatible avec EPSON ESC commandes / POS.

Paramètres:

Méthode d'impression	Impression thermique en ligne
Impression Caractère	576dots / ligne (par défaut), 512dots / ligne; Personnages: chinois simplifié point de 24x24, soutenir 18,030 bibliothèque de polices, soutenir Taiwan et de Hong Kong traditionnelle (de police complexe), caractères ANK;
Fonte	A: 12 * 24dots, 1,5 (3,0 W) * (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (2,1 W) * (H) mm Simplifié / traditionnel: 24 * 24dots, 3,0 (3,0 W) * (H) mm
Type de code à barres	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code
Vitesse d'impression	250mm / s pour une seule interface, 300mm / sec pour Double interface et trois interfaces
Interface	USB, USB + série, USB + LAN, USB + Série + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Commande d'impression	Compatible avec EPSON ESC commandes / POS
Pilotes	Win9x / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible avec ESPON, SDK pour Android disponible.
Largeur d'impression	79,5 ± 0,5 mm (largeur 72mm print)
Diamètre de papier	83mm
Épaisseur du papier	0.06-0.08mm
Coupeur	Cutter automatique (en option)
Fiabilité d'impression	100 km
Puissance	DC24V / 2,5A
Température	0-45 degrés C
Contraste Humidité	10 à 80%
Dimension externe	190 * 145 * 145 (mm)
Poids	1,60 kg

Informations de commande	P / N	Description
	OCPP-88A-U	port USB, avec coupe automatique
	OCPP-88A-UR	USB + port série, avec coupe automatique
	OCPP-88A-UL	USB + port Lan, avec coupe automatique
	OCPP-88A-URL	USB + Port série + Lan, avec coupe automatique
	OCPP-88A-W	Wifi + port USB, avec coupe automatique
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, avec auto-coupe
	OCPP-88A-U0	port USB, sans massicot automatique
	OCPP-88A-UR0	USB + port série, sans massicot automatique
	OCPP-88A-UI0	USB + port Lan, sans massicot automatique
	OCPP-88A-URL0	USB + Port série + Lan, sans massicot automatique
	OCPP-88A-W0	Wifi + port USB, sans massicot automatique
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sans auto-coupe

Soutenu Langues:

Afrikaans	Arabic (Tunisia)	English (British)	French (Switzerland)	Latvian	Spanish (Costa Rica)
Albanian	Arabic (Yemen)	English (Canada)	German (Austria)	Lithuanian	Spanish (Dominican)
Arabic (Algeria)	Basque	English (Caribbean)	German (Liechtenstein)	Macedonian	Spanish (Ecuador)
Arabic (bahrain)	Belarus	English (Irish)	German (Luxembourg)	Polish	Spanish (Guatemala)
Arabic (Egypt)	Bulgarian	English (Jamaica)	German (Standard)	Portuguese (Brazil)	Spanish (Mexico)
Arabic (Iran)	Catalan	English (New Zealand)	German (Switzerland)	Portuguese (Portugal)	Spanish (panama)
Arabic (Jordan)	Chinese (Singapore)	English (South Africa)	Greek	Romanian	Spanish (Paraguay)
Arabic (Kuwait)	Chinese (Hongkong)	English (US)	Hebrew	Russian	Spanish (Peru)
Arabic (Lebanon)	Chinese (PRC)	Estonian	Hun	Serbian	Spanish (Uruguay)
Arabic (Libya)	Chinese (Taiwan)	Faroese	Icelandic	Slovak	Spanish (Venezuela)
Arabic (Morocco)	Croatian	Farsi	Indonesian	Slovenian	Thai Language
Arabic (Oman)	Czech	Finnish	Italian (Switzerland)	Swedish	Turkish
Arabic (Qatar)	Danish and Norwegian	French (Belgium)	Italian	Spanish (Argentina)	Ukrainian
Arabic (Saudi Arabia)	Dutch (Belgium)	French (Canada)	Japanese	Spanish (Bolivia)	Urdu
Arabic (Syria)	Dutch (standard)	French (Luxembourg)	Korean	Spanish (Chile)	Vietnamese
Arabic (UAE)	English (Australia)	French (Standard)	Vietnamese	Spanish (Colombia)	

"& Gt;

La fiche d'alimentation pour Option:

