

Vente chaude 3 pouces POS auto Cutter thermique imprimante prix

Paramètres:

Méthodes d'impression	Impression de ligne thermique	
Caractères imprimés	576dots/ligne (par défaut), 512dots/ligne; Caractères: chinois simplifié de 24, 18030 de police, support pour Taiwan et Hong Kong, traditionnel (police complexe), caractère de ANK;	
Polices	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) millimètre; B: 9 * 17dots, 1,1 (largeur) * 2,1 (H) millimètre Simplifié/traditionnel: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) millimètre	
Types de codes-barres	JUPC-A/UPC-E/jan13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/Codabar/ITF/Code39/Code93/Code128, Code QR	
Vitesse d'impression	250 mm/sec comme une interface unique, à 300 mm/sec interface double et triple interface	
Interface	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, sans fil + USB, Bluetooth + USB + LAN	
Commande Print	Compatible avec la commande EPSON ESC/POS	
Pilote	Dans Win9x/Windows XP/Win Vista/Win2000/Win2003's/Win/Win 7 8/Win 8.1/Linux est, et le SDK est compatible avec Android.	
Largeur d'impression	79,5 ± 0,5 mm (largeur d'impression 72)	
Diamètre de papier	83 mm	
Épaisseur de papier	0,06 à 0,08 mm	
Couteau	Coupeur automatique (facultatif)	
Fiabilité de l'impression	100 kilomètres	
Pouvoir	DC24V/2.5 a	
Température	0-45 degrés Celsius	
En contraste humidité	10-80%	
Dimensions	190 * 145 * 145 (millimètre)	
Poids	1,60 kg	
Informations de commande	P/N	Description
	OCP-88-U	Les ports USB supportent le coupeur automatique
	OCP-88-ur	USB + ports série, support de coupeur automatique
	OCP-88-UL	Les ports USB + LAN prennent en charge le coupeur automatique
	OCP-88-URL	Ports USB + Serial + LAN avec coupeur automatique
	OCP-88-W	Port sans fil + USB, coupeur automatique
	OCP-88-BUL	Bluetooth + USB + LAN, support Cutter automatique
	OCP-88-U0	Port USB, pas de coupeur automatique
	OCP-88-UR0	USB + Serial, pas de coupeur automatique
	OCP-88-uL0	Port USB + LAN, pas de coupeur automatique
	OCP-88-URL0	Port USB + Serial + LAN, sans coupeur automatique
	OCP-88-W0	Sans fil + port USB, aucun coupeur automatique
OCP-88-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, pas de coupeur automatique	





Documents pertinents:

[*Spécification](#)

[*Manuel de procédures](#)

[*Instructions](#)

[*Driver pour WinXP Win2000 WinVista WIN8-32 bit](#)

[*Driver Win7 & WIN8-64 bits](#)

[*Pilote Linux](#)

[*Outil de réglage des paramètres de l'imprimante](#)

[*USB Printdemo\(Démo logiciel d'application\)](#)

[*SDK Pour Android](#)

[*CD Fichiers](#)