

# Chine usine du sans fil Imprimante à reçu thermique

(Modèle: OCPP-809)

## Spécifications:

Méthode d'impression	Impression thermique en ligne	
Impression Caractère	576dots / ligne (par défaut), 512dots / ligne; Personnages: chinois simplifié point de 24x24, soutenir 18,030 bibliothèque de polices, soutenir Taiwan et de Hong Kong traditionnelle (de police complexe), caractères ANK;	
Fonte	A: 12 * 24dots, 1,5 (3,0 W) * (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (2,1 W) * (H) mm Simplifié / traditionnel: 24 * 24dots, 3,0 (3,0 W) * (H) mm	
Type de code à barres	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code	
Vitesse d'impression	250mm / s pour une seule interface, 300mm / sec pour Double interface et trois interfaces	
Interface	USB, USB + série, USB + LAN, USB + Série + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN	
Commande d'impression	Compatible avec EPSON ESC commandes / POS	
Pilotes	Win9x / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible avec ESPON, SDK pour Android disponible.	
Largeur d'impression	79,5 ± 0,5 mm (largeur 72mm print)	
Diamètre de papier	83mm	
Épaisseur du papier	0.06-0.08mm	
Coupeur	Cutter automatique (en option)	
Fiabilité d'impression	100 km	
Puissance	DC24V / 2,5A	
Température	0-45 degrés C	
Contraste Humidité	10 à 80%	
Dimension externe	190 * 145 * 145 (mm)	
Poids	1,60 kg	
Informations de commande	P / N	Description
	OCPP-809-U	port USB, avec coupe automatique
	OCPP-809-UR	USB + port série, avec coupe automatique
	OCPP-809-UL	USB + port Lan, avec coupe automatique
	OCPP-809-URL	USB + Port série + Lan, avec coupe automatique
	OCPP-809-W	Wifi + port USB, avec coupe automatique
	OCPP-809-BUL	Bluetooth + USB + LAN, avec auto-coupe
	OCPP-809-U0	port USB, sans massicot automatique
	OCPP-809-UR0	USB + port série, sans massicot automatique
	OCPP-809-UI0	USB + port Lan, sans massicot automatique
	OCPP-809-URL0	USB + Port série + Lan, sans massicot automatique
	OCPP-809-W0	Wifi + port USB, sans massicot automatique
OCPP-809-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sans auto-coupe	

Langues supportées:



La fiche d'alimentation pour l'option:



Documents pertinents:

Voulez-vous en savoir plus inf produitormation?Se il vous plaît Cliquez ici.

[Conducteur](#)