

In magazzino!!! stampante di Android stampante termica pos, usb della termica di 80mm OCPP-88A

Metodi di stampa	Stampa termica lineare	
Caratteri stampati	576dots / linea (impostazione predefinita), 512dots / linea; Caratteri: Semplificato cinese punto di 24x24, 18030 font supportati, supporto per Taiwan e Hong Kong, tradizionale (Font complessi), carattere ANK;	
Tipo di carattere	R: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 mm (H); B: 9 * 17dots, 1.1 (larghezza) * 2,1 (H) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm	
Tipi di codici a barre	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / FEB8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, Codice QR	
Velocità di stampa	250 mm/sec come una singola interfaccia, a 300mm/sec interfaccia duale e tripla interfaccia	
Interfaccia	USB, seriale, USB + LAN, USB + seriale + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN + USB	
Comando di stampa	Compatibile con EPSON ESC / comandi POS	
Driver	In Win9X / Window XP / Win VISTA / WIN2000 / di Win2003 / Win / Win 7 8 / Win 8.1 / Linux è ed ESPON, SDK fornisce compatibilità con Android.	
Larghezza di stampa	79,5 ± 0,5 mm (larghezza di stampa 72)	
Diametro di carta	83 mm	
Spessore della carta	0,06-0,08 mm	
Coltello	Taglierina automatica (opzionale)	
Affidabilità di stampa	Un centinaio di chilometri	
Potenza	DC24V / 2.5 a	
Temperatura	0-45 gradi Celsius	
Umidità di contrasto	10-80%	
Dimensioni	190 * 145 * 145 (MM)	
Peso	1,60 kg	
Informazioni di ordinazione	P / N	Descrizione
	QUELLO PRESENTE NELLE-88A-U	Le porte USB supportano la taglierina automatica
	QUELLO PRESENTE NELLE-88A-UR	USB + porte seriali, taglierina automatica di supporto
	QUELLO PRESENTE NELLE-88A-UL	USB + LAN porte supportano auto-taglierina
	QUELLO PRESENTE NELLE-88A-URL	USB + seriale + porte LAN con taglierina automatica
	QUELLO PRESENTE NELLE-88A-W	Wireless + porta USB, taglierina automatica
	QUELLO PRESENTE NELLE-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, supporto taglierina automatica
	QUELLO PRESENTE NELLE-88A-U0	Porta USB, senza taglierina automatica
	QUELLO PRESENTE NELLE-88A-UR0	USB + seriale, no taglierina automatica
	QUELLO PRESENTE NELLE-88A-UL0	USB + porta LAN, senza taglierina automatica
	QUELLO PRESENTE NELLE-88A-URL0	USB + seriale + porta Lan, senza taglierina automatica
	QUELLO PRESENTE NELLE-88A-W0	Wireless + porta USB, senza taglierina automatica
	QUELLO PRESENTE NELLE-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, senza taglierina automatica



Documenti pertinenti:

[*Specifica:](#)

[*Manuale delle procedure](#)

[*Istruzioni](#)

[*Driver per WinXP Win2000 WinVista Win8 - 32bit](#)

[*Driver di Win7 e Win8 - 64bit](#)

[*Linux Driver](#)

[*Strumento di impostazione parametri della stampante](#)

[*USB Printdemo\(Demo del software di applicazione\)](#)

[*SDK Per Android](#)

[*CD File](#)