

OCOM1509POSmachine is een breedbeeld pos-oplossing, het heeft een slanke en compacte behuizing met een kleine footprint, dit model biedt snelle toegang tot I/O-interfaces en opslag. De standaard van aluminiumlegering maakt de machine zeer stabiel.

Funcities:

Randvrij, echt plat beeldscherm met PCAP-aanraking

Bestand tegen morsen en stof

Meerdere I/O-interfaces voor randapparatuur

Geschikt voor restaurants of winkels met zware gebruiksomstandigheden

Specificatie:

Model	POS- 1509
Naam	15.6 inch- aanraking POS terminal
huisvesting	Omhulsel van ABS-kunststof en basis van aluminiumlegering
Kleur	geheel zwart
Hoofdscherm	15.6 inch touchscreen-monitor
Oplossing	1366*768
Helderheid	m ² 300cd/
Een hoek bekijken	Horizon: 160°; Verticaal: 150°
Raak het scherm aan	Multi-point geprojecteerde G+G capacitieve aanraking
Prestatie	
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz meestal, Pentium quad-core 1.6GHz 3710 Hoogste Turbo Frequentie 2.64GHz voor optie
Systeemgeheugen	1 * SO-DIMM DDR3 - slot, ondersteuning 1333*/1600 4GB meestal, 2 GB/8GB voor optie
Opslagapparaat	M SATA SSD 64GB of hoger, tot 256GB
Audio	Aan boord van Realtek ALC662
LAN	10/100Mbps, Realtek RTL8111F Lan-chip
Besturingssysteem	Windows 7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux
Connectiviteit	
Externe I/O-poort (J1900)	aan / uit- knop * 1
	12V DC-ingang * 1
	LAN: RJ-45*1
	HDMI*1
	USB3.0*1, USB 2.0 * 3
	COM(RS232) * 1
	VGA (15-pins D-sub) * 1
	Audio uit*1, MIC in*1
Opties	
MSR	optionele kant MSR
Pakket	
Gewicht	Netto 4,2 Kg Bruto 5,6 Kg
Pakket met schuim binnen:	470*280*430mm
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	- 10 tot 60 graden Celsius

Werkvochtigheid	10%~80%	Geen condensatie
Opslagvochtigheid	10%~90%	Geen condensatie
Accessoires		
Oplader	110-240V /50-60HZ AC- stroomingang , DC12 V /5A - uitgangsadapter	
Stroomkabel	Stekker van de voedingskabel compatibel met de VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar	
CD-stuurprogramma	Moederbordstuurprogramma en aanraakstuurprogramma binnen	
Ander		
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC	











