

Wysokowydajny ręczny skaner bezprzewodowego kodu kreskowego 1d/2d (Model nr: OCBS-W288)

Funkcja:



Technologia obrazowania o wysokiej wydajności;

Wysoka zgodność dla wszystkich głównych symboli 1D i 2D;

Może odczytać kod kreskowy na ekranie i kod kreskowy;

Obsługiwane przez wiele specjalnych funkcji;

Dostępne bezprzewodowe 2.4G i Bluetooth.

Specyfikacja:

Ogólny	
Model	OCBS-W288
Kolor	Czarnyniebieski
Tworzywo	ABSPC
Aktualny	PROJEKTOWANIE PROJEKTOWE (standard): <195MA Prąd w trybie gotowości (standard): <130 Ma
Napięcie wejściowe	3,3 VDC (/ - 10%)/500mA
Interfejs	USB2.4G/USB2.4GBluetooth

Bateria	1800 mAh
Czas pracy	12 godzin
Czas ładowania	4 godziny
Wskaźniki czytania	LED Light & Buzzer
Odbiornik	Dla komunikacji bezprzewodowej 2,4G
Wydajność	
Czujnik CMOS	640*480 Pixels, 0,3MP globalna ekspozycja
Źródło światła	Białe światło LED
Celowanie światła	Czerwona kropka
Rezolucja	4mil
Tryb wyzwalacza	Podręcznik, ciągłe skanowanie, auto-czułość
Odporność na szok	1,2 m wolny spadek na betonowej powierzchni
Kontrast drukowania	≥15%
Kody kreskowe	1D: Wszystkie standardowe kody 1D, w tym kod liniowy GS1 DataBar™, można automatycznie wyróżnić i dekodować. 2d: kod Aztec; Macierz danych; MaxiCode; QrCode; Hanxin; Kod mikroqr Kod stosu: GS1 Databar rozszerzył się w stosy; GS1 Databar ułożony; GS1 Databar ułożony w ułożeniu; GS1 Databar Composite; Micropdf417; PDF417.
Typowa głębokość pola	Precyzyjna głębokość kodu kreskowego pola 13MIL EAN-13 55 mm-380 mm 15 mil Code128 45 mm - 480 mm 5MIL Code39 35 mm - 170 mm 15 mil QR 25 mm - 340 mm (Minimalna głębokość pola zależy od długości kodu kreskowego i kąta skanowania. Zależy to od rozdzielczości wydruku, kontrastu i światła otoczenia.)
Kąt czytania	Pitch: 0-360 °; Rolka (pochylenie): ± 60 °; Skew (yaw): ± 60 °
Fizyczny	
Waga	Netto: 166G
Wymiar	160*64*86 mm
Pudełko na pakiet	195*105*80 mm/0,253 kg
50 w 1 karton	560*410*430 mm/14 kg
Środowisko	
Temperatura pracy i wilgotność	Od 0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% bez kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% bez kondensacji

















Wireless Barcode Scanner

User's Manual(W2.0)

Pair Method



Pair Setting

Communication Mode



2.4G Receiver Mode

Note: 2.4G (receiver) mode is keyboard mode, scan code and upload data in the effective range.



Bluetooth HID mode

(Bluetooth name: Barcode Scanner HG)

Note: Bluetooth HID mode matches Android, ios phones or PC terminals with Bluetooth capabilities.



Bluetooth SPP Mode

Note: Android Device or PC customized software.



Bluetooth BLE Mode

Note: iOS Device customized software.

The pairing steps

- 1) 2.4G Pairing: Scan "2.4G Receiver mode", then scan "Pair setting", then enter into pairing mode (the green light will flash quickly), plug the USB dongle into the device, and you will hear a beep sound, means pairing success, and the blue light is always on.
- 2) Bluetooth pairing: Scan "Bluetooth HID mode", then enter into pairing mode (the top blue & green light will flash quickly), then open Bluetooth in the device, search for "Barcode scanner HID" and click the bluetooth device, you will hear a beep sound, the pairing is successfully and the blue light is always on.

