

## Dźwiękowy alarm świetlny Wsparcie Unikalna drukarka termiczna POS 80 mm

(Model nr: OCPP -88A)

### Cechy:

1. Unikalny wygląd z niezawodną pleśnią;
2. Wysoka prędkość drukowania do 300 mm / sekundę;
3. Opcjonalny automatyczny nóż;
4. Przewód i komunikacja bezprzewodowa dla opcji
5. Dostępnych jest wiele interfejsów: USB, USB + szeregowy + LAN; oraz Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Obsługiwany alarm dźwiękowy i świetlny odpowiedni do zastosowania w kuchni;
7. Obsługa drukowania wielu typów kodów 1D i QR;
8. Obsługa wielu języków międzynarodowych;
9. Dostępny zestaw SDK dla Androida i IOS;
10. Niezawodna głowica drukarki o żywotności 100 km;
11. Kompatybilny z poleceniami EPSON ESC / POS.

### Parametry:

Metoda drukowania	Drukowanie linii termicznej
Drukowanie znaków	576 kropek / linia (domyślnie), 512 kropek / linia; Znaki: uproszczony chiński punkt 24x24, obsługa biblioteki czcionek 18030, obsługa tradycyjnego języka tajwańskiego i HK (czcionka złożona), znaków ANK;
Czcionka	Odp .: 12 * 24 kropki, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 kropek, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Uproszczony / tradycyjny: 24 * 24 kropki, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Typ kodu kreskowego	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, kod QR
Szybkość drukowania	250 mm / s dla jednego i dwóch interfejsów, 300 mm / s dla trzech interfejsów
Berło	USB, USB + Szeregowy + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Polecenie drukowania	Kompatybilny z poleceniami EPSON ESC / POS
Kierowcy	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, kompatybilny z ESPON, SDK dla Androida i IOS dostępne.
Szerokość papieru	79,5 ± 0,5 mm (szerokość druku 72 mm)
Średnica papieru	83mm

Grubość papieru	0,06-0,08 mm	
Nóż	Automatyczny obcinacz (opcjonalnie)	
Niezawodność drukowania	100 km	
Moc	DC24V / 2,5A	
Temperatura	0-45 stopni C.	
Kontrast Wilgotność	10-80%	
Wymiar zewnętrzny	190 * 145 * 145 (mm)	
Waga	1,60 kg	
Informacje dotyczące zamawiania	P / N	Opis
	OCP -88A-U	Port USB, z automatycznym odcinaniem
	OCP -88A-URL	Port USB + szeregowy + Lan, z automatycznym odcinaniem
	OCP -88A-W	Wifi + port USB, z automatycznym odcinaniem
	OCP -88A-BU	Bluetooth + USB, z automatycznym odcinaniem
	OCP -88A-U0	Port USB, bez automatycznego odcinania
	OCP -88A-URL0	Port USB + szeregowy + Lan, bez automatycznego odcinania
	OCP -88A-W0	Wifi + port USB, bez automatycznego odcinania
	OCP -88A-BU0	Bluetooth + USB, bez automatycznego odcinania

Obsługiwane języki:

Afrikaans	Arabic (Tunisia)	English (British)	French (Switzerland)	Latvian	Spanish (Costa Rica)
Albanian	Arabic (Yemen)	English (Canada)	German (Austria)	Lithuanian	Spanish (Dominican)
Arabic (Algeria)	Basque	English (Caribbean)	German (Liechtenstein)	Macedonian	Spanish (Ecuador)
Arabic (bahrain)	Belarus	English (Irish)	German (Luxembourg)	Polish	Spanish (Guatemala)
Arabic (Egypt)	Bulgarian	English (Jamaica)	German (Standard)	Portuguese (Brazil)	Spanish (Mexico)
Arabic (Iran)	Catalan	English (New Zealand)	German (Switzerland)	Portuguese (Portugal)	Spanish (panama)
Arabic (Jordan)	Chinese (Singapore)	English (South Africa)	Greek	Romanian	Spanish (Paraguay)
Arabic (Kuwait)	Chinese (Hongkong)	English (US)	Hebrew	Russian	Spanish (Peru)
Arabic (Lebanon)	Chinese (PRC)	Estonian	Hun	Serbian	Spanish (Uruguay)
Arabic (Libya)	Chinese (Taiwan)	Faroese	Icelandic	Slovak	Spanish (Venezuela)
Arabic (Morocco)	Croatian	Farsi	Indonesian	Slovenian	Thai Language
Arabic (Oman)	Czech	Finnish	Italian (Switzerland)	Swedish	Turkish
Arabic (Qatar)	Danish and Norwegian	French (Belgium)	Italian	Spanish (Argentina)	Ukrainian
Arabic (Saudi Arabia)	Dutch (Belgium)	French (Canada)	Japanese	Spanish (Bolivia)	Urdu
Arabic (Syria)	Dutch (standard)	French (Luxembourg)	Korean	Spanish (Chile)	Vietnamese
Arabic (UAE)	English (Australia)	French (Standard)	Vietnamese	Spanish (Colombia)	

Wtyczka zasilania dla opcji:



OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A







OCPP-88A





OCPP-88A

