

Monitor da posição do diodo emissor de luz da tela de toque de TM1202 12inch

### **Características:**

Brilho, contraste, saturação de cor, nitidez e outros indicadores ajustados automaticamente.  
Baixa radiação, economizando energia.

Base dobrável para ajustar o ângulo

Usado como monitores de computador, TV LED triple play, controle LED combo AV, touch screen LED, etc.

Pode ser pendurado na parede.

### **ESPECIFICAÇÕES:**

Tamanho da tela 12.1 "diagonal

Relação de contraste 500: 01: 00

Brilho 400cd / m<sup>2</sup>

Resolução 800 \* 600

Tempo de resposta 16ms

Profundidade de cor 16.7M

Frequência de linha 30KHz ~ 61KHz

Frequência de campo 50Hz ~ 75Hz

Modo de exibição XGA 800 \* 600

Distância do pixel 0,1025 (H) \* 0,3075 (V) mm

Ângulo de visão -65 ° ~ + 65 ° (U / D); -50 ° ~ + 60 ° (L / R)

Área Ativa 246,0x184,5 mm

Entrada de sinal RGB (AV / TV opcional)

Interface paralela RGB (frequência de vídeo / entrada de TV opcional)

Entrada de alimentação de entrada AC, 100 □ 240V, 50 □ 60Hz, 3.5A ser de uso comum

Consumo de energia ≤20W (modo de dormir 5W)

Toque no toque de resistência de 5 fios do formulário

### **As fotos:**







**Contato:** Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Address: 4 / F, bloco 10, parque industrial de Zhongxing, estrada de Chuangye, distrito de Nanshan, Shenzhen 518054, China;

Website: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/en/contacts/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Celular: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.