

**В наличии!!! андроид тепловой принтер pos-принтер, получения тепловой usb
80 мм ОСРР-88А**

Способы печати	Термографическая строковая печать	
Печатные символы	576dots / строка (по умолчанию), 512dots / линия; Персонажи: Упрощенный китайский точки 24 x 24, 18030 поддержка шрифтов, поддержка Тайвань и Hong Kong, традиционные (сложный шрифт), ANK характер;	
Шрифт	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) мм; 1.1 (ширина) B: 9 * 17dots, * 2.1 (H) мм Упрощенный / традиционный: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) мм	
Типы штрих-кодов	JUPC-A / UPC-E / ЯНВАРЬ13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-код	
Скорость печати	250 мм/сек как единый интерфейс, сдвоенный интерфейс 300 мм/сек и три интерфейса	
Интерфейс	USB, USB + последовательный порт, USB + LAN, USB + последовательный + LAN, Беспроводной + USB, Bluetooth + USB + LAN	
Команда Print	Совместимые с EPSON ESC / POS команда	
Драйвер	В Win9X / Window XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 в / Win / Win 7 8 / win8.1 / является Linux, и ЭСПОП, SDK обеспечивает совместимость с Android.	
Макс ширина печати	79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72)	
Диаметр бумаги	83 мм	
Толщина бумаги	0,06-0,08 мм	
Нож	Автоматический резак (опционально)	
Печать надежность	Сто километров	
Мощность	DC24V / 2.5A	
Температура	0-45 градусов Цельсия	
В отличие от влажности	10-80%	
Габаритные размеры	190 * 145 * 145 (ММ)	
Вес	1,60 кг	
Информация о заказе	P / N	Описание
	ОСРР-88А U	Порты USB поддерживают автоматический резак
	ОСРР-88А UR	USB + последовательный порты, поддерживая автоматический резак
	ОСРР-88А УЛЬ	USB + LAN порты поддерживают автоматический резак
	ОСРР-88А URL	USB + последовательный порты LAN с автоматический резак
	ОСРР-88А W	Беспроводная + USB порт, автоматический резак
	ОСРР-88А БЮЛЬ	Bluetooth USB + LAN, поддержка автоматический резак
	ОСРР-88А U0	Порт USB, не автоматический резак
	ОСРР-88А UR0	USB + последовательный, нет автоматический резак
	ОСРР-88А ULO	USB + LAN порт, не автоматический резак
	ОСРР-88А URL0	USB + последовательный порт Lan, без автоматический резак
ОСРР-88А W0	Беспроводная + USB порт, не автоматический резак	
ОСРР-88А BULO	Bluetooth USB + LAN, не автоматический резак	





Соответствующие документы:

[*Спецификация](#)

[*Руководство по процедурам](#)

[*Инструкции](#)

[*Драйверов для WinXP Win2000 WinVista Win8 - 32 bit](#)

[*Драйвер Win7 & Win8 - 64 bit](#)

[*Драйвер Linux](#)

[*Инструмент настройки параметров принтера](#)

[*USB Printdemo\(Приложение программное обеспечение демо\)](#)

[*SDK Для Android](#)

[*КОМПАКТ-ДИСК Файлы](#)