

High Производительность Handheld 1D/2D беспроводной штрих-код (Модель №: OCBS-W288)

Особенность:



Высокоэффективная технология визуализации;

Высокая совместимость для всех основных 1D и 2D -символов;

Может прочесть штрих -код на экране и цветовой штрих -коде;

Поддерживается многофункциональная настройка функции;

Беспроводные 2,4 г и Bluetooth доступны.

Спецификация:

Общий	
Модель	OCBS-W288
Цвет	Черныйсиний
Материал	АБСПК
Текущий	Рабочий ток (Стандарт): <195ma Ток резервуара (стандарт): <130 мА
Входное напряжение	3,3 В постоянного тока (/ - 10%)/500 мА
Интерфейс	USB2,4G/USB2,4GBluetooth

Батарея	1800 мАч
Рабочее время	12 часов
Время зарядки	4 часа
Индикаторы чтения	Светодиодный свет и зуммер
Приемник	Для 2,4 г беспроводной связи
Performance	
CMOS -датчик	640*480pixels, 0,3MP Global Expusi
Источник света	Светодиодный белый свет
Прицеливание света	Красная точка
Разрешение	4 мили
Режим триггера	Ручное, непрерывное сканирование, автосвечение
Шоковое сопротивление	1,2 м свободного падения на бетонной поверхности
Печать контраст	≥15%
Штрих -коды	1D: Все стандартные 1D -коды, включая линейный код GS1 Databar™, можно автоматически различить и декодировать. 2d: ацтекский код; Матрица данных; Maxicode; Qrcode; Хансин; Microqr код Код стека: GS1 Databar Expediced Stacked; GS1 Databar Stacked; GS1 Databar Stacked Omnidectional; GS1 Databar Composite; Micropdf417; PDF417.
Типичная глубина поля	Точная глубина поля штрих -кода 13mil EAN-13 55 мм-380 мм 15mil Code128 45 мм - 480 мм 5MIL CODE39 35 мм - 170 мм 15 миль QR 25 мм - 340 мм (Минимальная глубина поля определяется длиной штрих -кода и углом сканирования. Это зависит от разрешения печати, контраста и окружающего света.)
Угол чтения	Высота: 0-360 °; Рулон (наклон): ± 60 °; Перекосы (рынок): ± 60 °
Физический	
Масса	Сеть: 166G
Измерение	160*64*86 мм
Упаковка	195*105*80 мм/0,253 кг
50 в 1 коробку	560*410*430 мм/14 кг
Среда	
Рабочая температура и влажность	От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10% ~ 80% без конденсации

Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10% ~ 90% без конденсации
----------------------------------	---

















Wireless Barcode Scanner

User's Manual(W2.0)

Pair Method



Pair Setting

Communication Mode



2.4G Receiver Mode

Note: 2.4G (receiver) mode is keyboard mode, scan code and upload data in the effective range.



Bluetooth HID mode

(Bluetooth name: Barcode Scanner HG)

Note: Bluetooth HID mode matches Android, ios phones or PC terminals with Bluetooth capabilities.



Bluetooth SPP Mode

Note: Android Device or PC customized software.



Bluetooth BLE Mode

Note: iOS Device customized software.

The pairing steps

- 1) 2.4G Pairing: Scan "2.4G Receiver mode", then scan "Pair setting", then enter into pairing mode (the green light will flash quickly), plug the USB dongle into the device, and you will hear a beep sound, means pairing success, and the blue light is always on.
- 2) Bluetooth pairing: Scan "Bluetooth HID mode", then enter into pairing mode (the top blue & green light will flash quickly), then open Bluetooth in the device, search for "Barcode scanner HID" and click the bluetooth device, you will hear a beep sound, the pairing is successfully and the blue light is always on.

