

قارئ الشريط المغناطيسي

مع 20 مفاتيح بينباد

الميزات

1. مسارات ثلاثية.
2. المدمج في فك
3. مفاتيح بينباد 20.
4. عملية ثنائية الاتجاه.
5. لون مزدوج ليد للإشارة إلى قراءة جيدة / سيئة.
6. دليل بطاقة الفولاذ المقاوم للصدأ.
7. عيس البلاستيك يلقي القضية.
8. أوسب جهة تعامل وتشمل الكابلات.

مواصفات

ميكانيكي:

450 الوزن G

150 أبعاد mm l x 101mm W x 38mm H

حالة بلاستيك عيس

البيئة:

درجة حرارة التشغيل 0 إلى +50 درجة مئوية

درجة حرارة التخزين -20 إلى +70 درجة مئوية

الرطوبة النسبية 90%، دون تكاثف

ل اهتزاز G 40

ل صدمة G 40

أداء القراءة:

سرعة تغذية البطاقة من 10 إلى 120 ملم / ثانية

نموذجية، 0.6 بطاقة تغذية قوة

رئيس الحياة المغناطيسي 1,000,000 يمر دقيقة

قراءة معدل الخطأ & لوت؛ 1 في 1000 يمر

الكهرباء:

5 VDC +/- 10% الجهد

الحالي 30 أمآه

جاهزة للقراءة مؤشر ليد أخضر - قراءة جيدة س

الأحمر - قراءة سيئة

توصيلات كهربائية:

قم بتوصيل الكابل الطويل بالكمبيوتر يو اس بي ميناء

جهة تعامل:

USB مع النظام عبر ال واجهة UNICATE الذي محاكاة لوحة المفاتيح العمل) كومم) KB20R تيانه

اختبار وظيفي

KB20R

1. اختبار مسر

سوف تتطلب استخدام الائتمان القياسية KB20R لاختبار وظيفي

بطاقة. صنع بطاقة الائتمان في أحد طرفي قارئ الشريط المغناطيسي

وجه الشريط المغناطيسي من بطاقة الائتمان نحو سهم مسر

هو ثنائية الاتجاه KB20R نقل (انتقاد) البطاقة من خلال القارئ. و

الجهاز، وبالتالي، فإنه لا يهم أي اتجاه يتم تمرير بطاقة الائتمان

ستظهر معلومات بطاقة الائتمان على الشاشة. المعلومات

كما هو موضح على الشاشة سوف تختلف وفقا للبطاقة المستخدمة. المعلومات

يجب أن تبدو مشابهة لما يلي:

المسار 1 ABCD84045453؟

المسار 2؛ 9437577710640473475؟

المسار 3 +43623562346655423465؟

اختبار بيناد 2.

.سيتم عرض المعلومات التي تم إدخالها من بيناد على الشاشة

KB20R

1. اختبار مسر

سوف يتطلب استخدام معيار KB20R لاختبار وظيفيا

.وبطاقات الائتمان، وبرنامج خدمات الاتصالات

الشريط المغناطيسي من بطاقة الائتمان نحو سهم مسر. نقل

هو ثنائية الاتجاه KB20R انتقاد) البطاقة من خلال القارئ. (و

الجهاز، وبالتالي، فإنه لا يهم أي اتجاه بطاقة الائتمان هو

تمريرها. ستظهر معلومات بطاقة الائتمان على الشاشة. ال

.المعلومات التي تظهر على الشاشة تختلف وفقا للبطاقة المستخدمة

: يجب أن تبدو المعلومات مشابهة لما يلي

مسار 1 ؛ 9437577710640473475؟

المسار 2؛ 9437577710640473475؟

المسار 3 +43623562346655423465؟

بيناد 2.test

سيتم عرض المعلومات التي تم إدخالها من بيناد على سكص التابعين

دبوس الوساد

نمط

زر ESC في الكيبورد	F1	F2	F3
7	8	9	F4
4	5	6	F5
1	2	3	F6
واضح	0	.	أدخل