

CR7400 المسارات ثلاثية الشريط المغناطيسي قارئ بطاقة

(CR7400: رقم الموديل)

□□□□□:

أنا:ANS، أوميليانس مع إسو 7811، أمفا و كا دمفC
.(اختياري) RS232، (اختياري) PS2، (مضاعف واجهة للخيار: أوسب) (افتراضي)
ثنائية انتقاد القراءة انتقاد
يمكن تعيين جميع المسارات 3 إلى 75/210 بي
موثوقة ل 500,000 الضربات الشديدة بطاقة

□□□□□□□:

البعد	170MMX44MMX42مم		
وزن	كلغ0.2		
مزود الطاقة	± 5V 5 دف +		
استهلاك الطاقة	MA: 10 & العلامة		
بطاقة القياسية	كا دمف، AAMVA، ISO7811		
تتبع الموقف	المسار رقم 1	المسار 2	المسار 3
تسجيل الكثافة	بيبي 210	بيبي 75	بيبي 210
تسجيل القدرات	حرفا 76	حرفا 37	حرفا 107
جهة تعامل	(اختياري) RS232، (اختياري) PS2، (أوسب) (افتراضي)		
وظيفة الرأس	MMقراءة فقط 1.5		
سرعة التشغيل	ثانية / 10 ~ 100cm		
حياة الرأس	بطاقة صفة الصورة 500,000		
نسبة الخطأ	(البريدسس من 0.5٪) (جس اختبار بطاقة)		
درجة الحرارة	إلى + 50 درجة مئوية C ° التشغيل: 20 ° C التخزين: - 30 درجة مئوية إلى + 70		
رطوبة	التخزين: 0٪ إلى 95٪ ر التشغيل: 20٪ إلى 90٪ ر		

الاتصال: هارولد هو جين تاو

أوكوم تكنولوجيا المحدودة

بلوك 10، تشونغشينغ حديقة صناعية، تشوانغي الطريق، منطقة نانشان، شنتشن 518054، الصين؛ f / العنوان: 4

الموقع الإلكتروني: www.ocominc.com، www.possolution.com.cn؛

؛ E-ميل: sales14@ocominc.com

سكايب: sales14@ocominc.com

؛ ocomsales14@hotmail.com: مسن

واتساب: 86.18948789890

؛ (ocomsales14) ویشات: 18948789890

موبيل: 86.18948789890

ق: 1467261417

هاتف: 814-0086.755.86053207

فاكس: 868-0086.755.86053207