

15 " j1900 komplettes Touchscreen-pos-System

(Modellnummer: POS 8829T)

Eigenschaften:

- | Das ansprechende Design eignet sich für viele POS-Bereiche
- | Die Lösung mit geringem Stromverbrauch garantiert stabile Qualität und Sicherheit
- L LED- / LCD-Kundenanzeige optional
- | MSR optional
- | Wifi optional

Anwendungen:

- | Catering: Hotel, Restaurant, Schnellrestaurant, Café, Bäckerei und Konditorei
- | Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und erstklassiger Friseurladen
- | Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Freizeitpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoschein
- | Commercial: Informationsmanagement-Terminals für Parkplätze, Flughallen, Flugzeuge, U-Bahn, Bahnhof und Kai

Spezifikationen:

Modell	POS 8829T
Optionale Farbe	Schwarz
Optionale Peripheriegeräte	ISO Track1 / 2/3 Magnetkartenleser; LCD-Kundenanzeige; LED8; W-LAN
Hauptplatine	Intel-Chipsatz
Zentralprozessor	1037U Dual Core 1.8G
Chipset	1037U + ICH8-Chipsatz
Speicherunterstützung	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (bis zu 4 GB)
Hard Driver	SATA 2.5 320 GB oder 500 GB oder SSD32 GB
Größe des LCD-Panels	15 Zoll TFT LCD
Helligkeit	350 cd / m ²
Auflösung	1024 * 768 (max)
Berührungsempfindlicher Bildschirm	5 Draht resistiver Touchscreen
Blickwinkel	Horizont: 150; Vertikal: 140

I / O-Port	1 * netzschalter
	PS2-Maus * 1; PS2-Tastatur * 1
	Seriell * 3 DB9-Männchen
	Parallel * 1, DB25 Parallele Schnittstelle
	VGA (15Pin D-Sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 für Kassenschublade optional
	USB (2,0) * 6
	Audioausgang * 12 * Interner Lautsprecher (Option), MIC IN * 1
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-20 bis 60 Grad Celsius
Energieverbrauch	35W (max)
Beachtung	FCC-Klasse A / CE-Kennzeichnung / LVD / CCC
Verpackungsmaße / Gewicht	440 * 270 * 425 mm / 8 KGS
Betriebssystem	Windows XP Professional Embedded (WE POS, Linux-kompatibel)
Netzteil	110-240V / 50-60HZ Wechselstrom-Eingang, DC12 / 5A-Ausgang