

POS 8829T 15 "rahmenlose i-button-Berührung in einer pos-Registrierkasse

(Modellnummer: POS 8829T)

Eigenschaften:

Ein gut aussehendes Design eignet sich für viele POS-Felder

Eine Lösung mit geringem Stromverbrauch garantiert stabile Qualität und Sicherheit

LED / LCD-Kundenanzeige optional

MSR optional

WiFi optional

Anwendungen:

Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fastfood-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei

Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und erstklassiger Friseurladen

Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Freizeitpark, Casino und Point of Sales für Lottoschein

Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplätze, Inn, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

Spezifikationen:

Modell	POS 8829T
Optionale Farbe	Schwarz / weinrot
Optionale Peripheriegeräte	ISO Track1 / 2/3 Magnetkartenleser; LCD-Kundenanzeige; LED8, 10 "Dual-Bildschirm, kapazitiver Touchscreen, WIFI
Hauptplatine	Intel-Chipsatz
Zentralprozessor	J1900 / i3 / i5
Chipset	J1900
Speicherunterstützung	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB / 4G / 8G
Hard Driver	SSD32GB / 64GB / 128GB / 256GB
Größe des LCD-Panels	15 Zoll TFT LCD
Helligkeit	350 cd / m ²
Auflösung	1024 * 768 (max)
Berührungsempfindlicher Bildschirm	5 Draht resistiver Touchscreen
Blickwinkel	Horizont: 150; Vertikal: 140

I / O-Port	1 * netzschalter
	PS2-Maus * 1; PS2-Tastatur * 1
	Seriell * 1 DB9-Männchen
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-Sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1
	USB (2,0) * 6
	Audioausgang * 12 * Interner Lautsprecher (Option), MIC IN * 1
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-20 bis 60 Grad Celsius
Energieverbrauch	35W (max)
Beachtung	FCC-Klasse A / CE-Kennzeichnung / LVD / CCC
Verpackungsmaße / Gewicht	440 * 270 * 425 mm / 8 KGS
Betriebssystem	Windows XP Professional Embedded (WE POS, Linux-kompatibel)
Netzteil	110-240V / 50-60HZ Wechselstrom-Eingang, DC12 / 5A-Ausgang