

Exposição do cliente do diodo emissor de luz 7inch

(M / N:OCPD-LED700)

eu Pode exibir imagem colorida de 800 * 480 pixels

eu Suporte de tela dividida

eu Pode exibir até 12 linhas, 20 caracteres / linha

eu Memória de 120MB pode armazenar milhares de imagens

eu RS232 comunicação portuária e USB para poder

eu Comunicação USB e tomada de energia (opcional)

| | |
|---------------------|--|
| TAMANHO DA EXIBIÇÃO | 7 polegadas de largura |
| Solução técnica | DISPLAYLINK |
| Interface | RS232 Comunique a fonte de alimentação USB ou apenas USB |
| Resolução | 800x480 |
| Mostrar caracteres: | Máx .: 12 linhas, 20 personagens por linha |
| Fonte de energia | USB 5V |
| Area de exposição | 154 (H) X86 (V) mm (16: 9) |
| Tipo de exibição | Alto brilho TFT-LCD (painel digital) |
| Luz de volta | CONDUZIU |
| Luminância Branca | 450Na verdade |
| Tempo de resposta | 25 ms |
| Ângulo de visão | 350 ° (horizontal), 60 ° (vertical) |
| Temperatura | Operação: -20 °C -45 °C |
| Perspectiva | -5 a 60 graus |