Android или IOS 58 маленькие карманные Bluetooth Мобильный Pos термопринтер (Модель: ОСРР-МОЗ)

Спецификация:

| Габаритные размеры (Ш $	imes$ Г $	imes$ В) | 105 × 75 × 45 мм |
|--|--|
| Вес | 134g |
| Цвет | Черный |
| Эффективная ширина печати | 48mm |
| Метод печати | Тепловая линия печати |
| Команды печати | ESC / POS совместима набор команд |
| Скорость печати | До 90 мм / сек |
| Разрешение | 8 точек / мм (203dpi) |
| Распечатать шрифта | 12x24 / 24x24 |
| Мощность колонки | 32 колонн / 16columns |
| Размер символов | 1,5 x 3,0 мм (Ш x B) / 3.0x3.0mm (Ш x B) |
| Размеры бумаги | 58,0 ± 0,1 мм х диаметр 40.0mm |
| Толщина бумаги | От 0,06 до 0,08 мм |
| Набор символов | Буквенно-цифровой / китайский кандзи |
| Интерфейс | USB, RS-232, Bluetooth (опционально) |
| Вспышка | 256 K6 |
| Адаптер питания | 9B DC / 2A |
| Питание от аккумулятора | 7.4V DC / 1500mA; Батарея может оставаться на 4-5 дней, когда она полна энергии, он может печатать 120-150m бумаги |
| Другие особенности | Обнаружение бумаги, обнаружение тока, Руководство тключение |
| Условия работы | Температура: -10Степень С~50Степень С, Влажность: 10%~90% |
| Условия хранения | Температура: -20Степень С~70Степень С, Влажность: 5%~95% |
| Имя устройства | Может быть настроены, письмо и цифровой для варианта, при максимальной 30 символов ASCII. |
| Пароль | Введите код по умолчанию спаривание "1234", Он может быть изменен. В макс 6 Digitals. |
| Размер разъем питания | 3,5 * 1,1 мм |

x x x x x x x x x x

Соответствующие документы:

- *Спецификация
- *Руководство Программа
- *Руководство по эксплуатации

- *Драйвер для WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit
- *Драйвер для Win8-64bit
- *Драйвер для Linux
- *Параметры установки принтера инструменты
- *USB Printdemo(Application Software демо)
- *Bluetooth Printdemo(Application Software демо)
- *SDK для Android
- *CD Файлы

Похожие видео:

Как осрр-M05-BB работает через Bluetooth и USB-кабель ОСРР-M05-BB-я работаю с Android и IOS системы Видео для ОСРР-M05 работы с Andriod таблетки через USB-кабель

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: