

15-дюймовый многофункциональный сенсорный терминал POS

(№ модели: POS 8829)

Особенности:

Красивый дизайн подходит для многих POS области
Решение с низким энергопотреблением гарантирует его стабильное качество и безопасность
Светодиодный / ЖК-дисплей покупателя дополнительно
MSR необязательно
Wi-Fi необязательно

Приложения:

Atering Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, булочная и кондитерская
 Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.
 Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и пункт продажи лотерейных билетов
 Коммерческие: терминалы управления информацией для автостоянки, гостиницы, авиации, метро, вокзала и причала

Характеристики:

Модель: POS 8829
Дополнительный цвет: черный / красное вино
Дополнительные периферийные устройства: ISO Track1 / 2/3 считыватель магнитных полос; ЖК-дисплей клиента; LED8; WI-FI
Основная плата: чипсет Intel
Процессор Celeron J1900 Quad Core 2.0 ГГц
Поддержка памяти DDRIII 1066/1333 * 1 2 ГБ (до 4 ГБ)
Жесткий диск: SSD32GB
Размер ЖК-панели: 15-дюймовый TFT LCD
Экран тисков (опционально): 12 дюймов, 1024 * 768
Яркость: 350 кд / м2
Разрешение: 1024 * 768 (макс.)
Сенсорный экран: 5 проводной резистивный сенсорный экран
Угол обзора: горизонт: 150; По вертикали: 140
Порт ввода / вывода 1 * кнопка питания
Серийный * 2 DB9 мужской
VGA (15-контактный D-sub) * 1
LAN: RJ-45 * 1
USB (2.0) * 6
Аудио: выход * 12 * Внутренний динамик (опция), MIC IN * 1
Рабочая температура: от 0 до 40 градусов по Цельсию

Температура хранения: от -20 до 60 градусов по Цельсию

Потребляемая мощность: 35 Вт (макс.)

Соответствие FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC

Размер упаковки / Вес 440 * 270 * 425 мм / 8 кг

Операционная система Windows XP Professional Embedded (WE POS, Linux-совместимая)

Адаптер питания 110-240 В / 50-60 Гц Вход переменного тока, выход DC12 / 5А