

15-дюймовый сенсорный разъем POS

(M / N: POS -8617)

Особенности:

- L Intel Celeron J1900 четырехъядерный 2,0 GHZ
- L Жесткий драйвер SSD 32 ГБ (по умолчанию), SSD 64GB и HDD320G для опционального
- L 5-проводной емкостный сенсорный экран
- L Устройство чтения карт памяти и дисплей VFD для дополнительных

Приложения:

- L Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и магазин торта
- L Розничный торговец: бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса
- L Увеселительный отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета
- L Коммерческие: терминалы управления информацией для автостоянки, гостиницы, авиации, метро, станции и пристани

Фотошоп:



Параметр:

Модель	POS -8617
цвет	белый
Дополнительные периферийные устройства	VFD220E
Главный совет	Intel Celeron процессор
ЦПУ	яntel Celeron J1900 четырехъядерный 2,0 GHZ
Набор микросхем	Intel NM70
Поддержка памяти	DDRIII 1066/1333 * 1 2 ГБ (по умолчанию)
Жесткий драйвер	SSD 32GB (по умолчанию)
ЖК-панель Размер	15-дюймовый TFT LCD
яркость	350cd / м ²
разрешение	1024 * 768 (макс)
Сенсорный экран	5-проводной емкостный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 150; Вертикальный: 140
Порт ввода / вывода	1 * кнопка питания 12 В постоянного тока в гнезде * 1
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2,0) *6
	RS232 * 1
	MIC IN * 1 Аудиовыход * 1
Рабочая Температура	0 °C до 40 °C
Температура хранения	-20 °C до 60 °C
податливость	Класс FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
Операционная система	Windows XP выше, Embedded, WE POS, Linux
Адаптер питания	110-240V / 50-60HZ Мощность переменного тока, вход DC12 / 5A out put