

## 15-дюймовый многофункциональный сенсорный терминал POS

(Модель №: POS 8829T)

### Особенности:

- Красивый дизайн подходит для многих POS области
- Решение с низким энергопотреблением гарантирует его стабильное качество и безопасность
- Светодиодный / ЖК-дисплей покупателя дополнительно
- MSR необязательно
- Wi-Fi необязательно

### Приложения:

- Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская
- Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.
- Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж за лотерейный билет
- Коммерческие: информационные терминалы управления парковкой, гостиницей, авиацией, метро, вокзалом и причалом

### Характеристики:

модель	POS 8829T
Дополнительный цвет	Черный / красное вино
Дополнительные периферийные устройства	ISO Track1 / 2/3 Считыватель магнитных полос; ЖК-дисплей клиента; LED8; WI-FI
Главный совет	Чипсет Intel
ЦПУ	Celeron J1900 Quad Core 2.0 ГГц
Поддержка памяти	DDRIII 1066/1333 * 1 2 ГБ (до 4 ГБ)
Жесткий диск	SSD32GB
Размер ЖК-панели	15-дюймовый TFT LCD
Тиски (не обязательно)	12inch, 1024 * 768
яркость	350cd / м <sup>2</sup>
разрешение	1024 * 768 (макс)
Сенсорный экран	5 проводной резистивный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 150; По вертикали: 140
Порт ввода / вывода	1 * кнопка питания
	Серийный * 2 DB9 мужской
	VGA (15-контактный D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Аудиовыход * 12 * Внутренний динамик (опция), MIC IN * 1

Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранилища	От -20 до 60 градусов по Цельсию
Потребляемая мощность	35W (макс)
податливость	FCC Класс A / CE Mark / LVD / CCC
Размер упаковки / Вес	440 * 270 * 425 мм / 8 кг
Операционная система	Windows XP Professional Embedded (WE POS, Linux-совместимый)
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц Вход питания переменного тока, выход DC12 / 5A

**Адаптер питания для варианта:**





POS8829







POS8829





POS8829

