12-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплеймонитор

(МодельНет: ТМ1201)

ФУНКЦИИ:

N Контраст яркости, насыщенность цвета, резкость и другие индикаторы, настроенные автоматически.

N Низкое излучение, экономияэнергия.

N Прочная вертикальная база

N Используется в качестве компьютерных мониторов, TV TV тройнойвоспроизведение, управление ЖК-комбо, сенсорный ЖК-дисплей и т. д.

N Можно повесить настены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер дисплея 12,1 "диагональ

Контрастность 500: 01: 00 яркость $400 \text{cd} \ / \ \text{м}^2$

разрешение 800 * 600

 Время отклика
 16мс

 Глубина цвета
 16.7M

Частота линии $30 \text{KHz} \sim 61 \text{KHz}$

 Частота поля
 50Γ ц \sim 75 Γ ц

 Режим отображения
 XGA 800 * 600

Шаг пиксела 0,1025 (H) * 0,3075 (B) мм

Угол обзора $-65 \,^{\circ} \sim + \, 65 \,^{\circ} \, (U \, / \, D); \, -50 \,^{\circ} \sim + \, 60 \,^{\circ} \, (L \, / \, R)$

Активная область 246,0x184,5 мм

Вход сигнала RGB (AV / TV Необязательный)

Параллельный RGB (Частота видео / ТВ вход

Интерфейс Дополнительно)

Входная мощность Вход переменного тока, 100~240В, 50~60Гц, 3.5А.

Потребляемая мощность ≤20 Вт (спальный режим 5W) Прикоснитесь к форме 5 контакт сопротивления провода

