

## TM1502 15 " сенсорный экран POS-дисплей

(№ модели: TM1502)

### ФУНКЦИИ:

светодиодный монитор, сенсорный монитор, цена светодиодного монитора



Высокое разрешение: поддержка 1024 \* 768/1280 \* 1024;

ЖК-панель класса А;

5/4 сенсорная панель для опции с водонепроницаемым покрытием;

Продолжительность жизни: 50 миллионов касаний;

светодиодный монитор, сенсорный монитор, цена светодиодного монитора

### СПЕЦИФИКАЦИЯ:

светодиодный монитор, сенсорный монитор, цена светодиодного монитора

Размер ЖК-экрана	15"
Соотношение сторон	4: 3
разрешение	1024 x 768
Шаг пиксела (мм)	0,297
Активная область (мм)	304,1 x 228,1
Количество цветов	16.2m
Контрастность	700/1
яркость	250cd / m <sup>2</sup>
Угол обзора	150/135
Время отклика	8ms
Размер сенсорной панели	15 "4-проводной
Внешнее измерение	247mm x 322mm
Область просмотра	235мм x 310мм

Активная область	228mm x 304 мм
Твердость поверхности	3H
Оптическая четкость	80%
Рабочая Температура	-10oC ~ 60oC
Испытание на выносливость	Более 10 миллионов
Рабочее напряжение	DC5V
сопротивление	200Ω ~ 900Ω
линейность	1,50%
Поверхность лицевой панели	Антибликовое покрытие, блики
Толщина пленки	0,175 мм, 0,188 мм
Толщина стекла	0,7 мм, 1,1 мм, 1,8 мм
Рабочее давление	20 ~ 150 г
Температура хранения	-30 °C ~ 80 °C
Рабочий ток	5mA ~ 25mA
влажность	& Л; 95%
Сопротивление изоляции	20MΩ @ DC25V
Уплотнение против	Пыль, вода, масло, статическое