3□□□□□□□□POS□□□□□□□□□□□□□
□□□□OCPP-M082-W□

□□□□□

□□□□□□□×□×□□	98×103×45□□
□□	280□
□□	□□□
□□□□□□□	72□□
□□□□	□□□□□□
□□□□	ESC / POS□□□□□
□□□□	90mm /□
□□□	8□/ mm□203DPI□
□□□□	12X24 / 24×24
□□□	48 / 24□
□□□□	1.5×3.0□□□□×□□/ 3.0x3.0mm□□x□□
□□□□	80.0□□□□□□±0.1mm x30.0
□□□□	0.06□0.08□□
□□□	□□□□/□□□□
□□	USB□RS-232□□□,WIFI□□□□
□□	256KB
□□□□□	DC 9V / 2A
□□□□	DC /2000□□7.4V; □□□□□□□□□□4-5□□□□□□□□□120-150M□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□-10℃□50℃ □□□10□□90□
□□□□	□□□-20℃□70℃ □□□5□□95□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□30□ASCII□□□
□□	□□□□□□□□“1234”□□□□□□□□□6□□□□□
□□□□□□□□	3.5 *1.1□□

□□□□	P / N	□□
	OCPP-M082-BB	□□□□□ Android□ □□□
	OCPP-M082-BB-AI	□□□□□□□ □□ Android□iOS
	OCPP-M082-UB	□□□□USB□□□
	OCPP-M082-U	USB□□□□□□□□□□□
	OCPP-M082-B	□□□□□□□□□□
	OCPP-M082-UC	USB□□□□□□□□□□
	OCPP-M082-BC	□□□□□□□□□□
	OCPP-M082-W	WIFI□□□

□□□□□

□□□□□

*Specificat

*□□□□

*□□□□

*□□□□□WinXP/Win2000/WinVista/Win7/Win8-32bit

*□□□□□Win7/Win8-64bit

*□□□□:Linux

*□□□□□□□□□

*USB Printdemo□□□□□□□□

*□□Printdemo□□□□□□□□

*SDK - Android

*□□ □