

مفاتيح لوحة المفاتيح القابلة للبرمجة 50

(M / N: KB50)

دلائل الميزات:

- مع 50 مفاتيح ، شعور جيد باللمس .
- مع صفيح الدليل ، تصميم براءات الاختراع .
- مع لوحة معدنية قوية داخلية لزيادة الحماية ضد التفريغ الكهروستاتيكي .
- توفير مزدوج كابل الناتج القياسية لوحة المفاتيح بطول 1.5 م البديل .
- PS / 2 و USB متوفر في واجهة

الميزات القابلة للبرمجة:

- يمكن برمجة جميع المفاتيح مع 255 حرفا .
- يوفر البرمجة متعددة المستويات .
- ينص على تأخير زمني متغير قدره 0.5 ثانية لكل فاصل .
- يوفر وظيفة إسفين لوحة المفاتيح الحقيقية التي تعمل مع أو بدون لوحة مفاتيح الكمبيوتر العادية المتصلة .
- Linux و DOS و Win7 / Me / XP / 9X في USB دعم برمجة
- EEPROM يتم تخزين كل تاريخ مبرمج في لوحة المفاتيح

MagStripe ميزات قارئ:

- IBM معايير ، ISO 7812 الامتثال لمعيار
- للبرمجة لرأس ، خياط ، فاصل ، لاحقة والبادئة MSR دعم إعداد .
- بحد أقصى 76 حرفًا BPI المسار 1: 210 .
- بحد أقصى 37 حرفًا BPI بحد أقصى 107 أحرف أو 75 BPI المسار 2: 210 .
- بحد أقصى 107 أحرف BPI المسار 3: 210 .
- سرعة تمرير البطاقة: من 10 إلى 180 سم / ثانية .
- بطاقة سكك حديدية 1/2/3 اختيارية قارئ .





KB50





KB50





KB50





KB50





KB50





KB50







