

**M / طابعة ملصقات الرعاية الحرارية البلاستيكية البلاستيكية طابعة ملصقات USB " 4 -012 OCBP / N: OCBP -012A / B)**

**مميزات:**

- طابعة نقل حراري / حراري مباشر ؛
- RISC ميغا هرتز 32 بت معالج 200 ؛
- ميغا بايت ذاكرة فلاش ؛ + 8 ، SDRAM ميغا بايت 8
- تصميم ثنائي المحرك والعتاد ؛
- ملم (5 بوصة) بوصة في سرعة الطباعة ؛ 127
- متر (984 بوصة) من الشريط على قلب 25.4 مم (1 بوصة) ؛ 300
- نقطة في البوصة أو 300 نقطة في البوصة لاختياري ؛ 203
- مجاناً ؛ Bartender توفير برنامج إصدار ملصق
- دعم مستشعر الفجوة ، مستشعر الغطاء المفتوح ، مستشعر العلامة السوداء ، مستشعر الشريط .

**تخصيص**

طراز الطابعة	OCBP -012A	OCBP -012B
الدقة	(نقاط / مم) 203 نقطة في البوصة 8	(نقطة / مم) 300 نقطة في البوصة 12
طريقة الطباعة	النقل الحراري والحراري المباشر	
ماكس. سرعة الطباعة	مم (5 بوصة) / ثانية 127	ملم (4 بوصة) / ثانية 101.6
ماكس. عرض الطباعة	(مم) 4.25 بوصة 108	(مم) 4.09 بوصة 104
ماكس. طول الطباعة	(مم) 70 بوصة 1178	(مم) 35 بوصة 889
نوع الوسائط	(مستمر ، مقطوع بالقالب ، علامة سوداء ، طي مروحة ، محزوز (جرح خارجي)	
عرض الوسائط	("مم) 0.78 -" 4.4 20-112	
سماكة الوسائط	(ملم) 0.254 ~ 10 مل 0.06	
طول التسمية	ملم (0.39 بوصة ~ 70 ~ 1178 10 بوصة)	ملم (0.39 بوصة ~ 35 بوصة 889 ~ 10
قدرة لفة التسمية	127 5) OD ("مم) (الجرح الخارجي)	
عرض الشريط والشريط	("مم ، 1" قلب (خارجي مطلي بالحرير) ، 40 مم ~ 110 مم 1.6" ~ 4.3 67 OD بطول 300 متر بحد أقصى	
نسيج	بلاستيك مزدوج الجدران	
البعد المادي	(مم (د) × 235 مم (عرض) × 198.3 مم (ارتفاع) 299	
وزن	كجم 2.55	
المعالج	RISC CPU 32 بت	
ذاكرة	ذاكرة فلاش 8 ميغا بايت SDRAM ميغا بايت 8 لتوسيع ذاكرة الفلاش حتى 4 جيجا بايت SD قارئ بطاقة	
واجهه المستخدم	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB2.0 قياسي □</li> <li>• (خيار المصنع) • إيثرنت داخلي ، 10/100 ميغابت في الثانية (خيار المصنع) RS-232</li> <li>• (خيار المصنع) (b / g / n خيار المصنع) • لاسلكي خارجي 802.11 Bluetooth</li> </ul>	
قوة	مصدر طاقة تحويل عالمي خارجي الإدخال: تيار متردد 100-240 فولت ، 1 أمبير ، 50-60 هرتز الإخراج: DC 24V ، 2.5A ، 60W	
زر ، مفتاح التشغيل ، LED	(ألوان: أحمر ، أرجواني ، بولي 3) LED مفتاح طاقة ، 1 زر تغذية و 1	
مجسات	(قابل للتعديل position) مستشعر عاكس للعلامة السوداء مستشعر فتح الغطاء جهاز استشعار الفجوة جهاز استشعار الشريط	





OCBP-012





OCBP-012





OCBP-012





OCBP-012





OCBP-012





OCBP-012







OCBP-012





**المستندات ذات الصلة:**

[برنامج وبرنامج تشغيل طابعة المصقات OCOM](#)