

المكتب المركزي للأسلحة السياسية-88 ، 80 مم الطابعات بلوتوث متجر الإيصال فاتورة مع اووت القاطع (النموذج رقم: ocportal-88 I)

- :
1. مطهر فريد مع قالب موثوق بها ؛
 - الثانية ؛ 2mm/ ارتفاع سرعه الطباعة حتى 300
 - 3-القطع الألى الاختياري ؛
 - 4-الاتصال بالسلك الكهربائي لاسلكي للخيارات
 5. واجات متعددة المتاحة: الناقل التسلسلي العام ، المسلسل + الشبكة المحلية ؛ وأي فاي + الناقل + usb ، الشبكة المحلية + usb ، المسلسل + الشبكة المحلية ؛ وأي فاي + الناقل + usb ، الشبكة المحلية + usb ، التسلسلي العام ، بلوتوث
 6. الصوت والتنبيه الخفيفة المدعومة مناسبة لتطبيق المطبخ ؛
 - والريال القطري ؛ 7d-دعم الطباعة المتعددة لأنواع الرموز من النوع 1
 - 8-دعم اللغات الدولية المتعددة ؛
 9. SDK للروبوت المتاحة ؛
 - 10-رئيس الطباعة الموثوق بها الذي يبلغ طوله 100 كيلومتر ؛
 11. نقاط البيع/ESC. متوافق مع ايسون الأوامر

:

| أسلوب الطباعة | طباعة الخط الحراري |
|-----------------|---|
| طباعة حرف | نقطه/خط (افتراضي) ، 512 نقطه/خط ؛ 765 نقطه ، ودعم 18030 الخط مكتبه ، ودعم تاويان وهونج كونج التقليدية (الخط المعقد) ، x7الأحرف: المبسطة الصينية 24 الأحرف التي الآن ؛ |
| خط | ح (م) ؛ 3.0 (W) * 3.0 (ح) ، 1.5 * 24 * 12 A: ب: 9 * 17 نقطه ، 1.1 (ث) * 2.1 (ح) مم ح (م) * 3.0 (W) * 3.0 (W) ، 3.0 fps المبسطة/التقليدية: 24 * 24 |
| نوع الباركود | كودبار/الرمز/الكود/كودك/(EAN8)/جان8/13(EAN13)/I-E/JAN13 اتحاد الوطنيين الكونغوليين-jue |
| سرعه الطباعة | للووجه المزوجة وثلاث واجهات mm/sec ثمانية لواجهه واحده ، 250mm/300 |
| واجهه | + المسلسل + الشبكة المحلية ، وأي فاي + usb ، الشبكة المحلية + usb ، المسلسل + usb ، الناقل التسلسلي العام الشبكة المحلية + usb + بلوتوث ، usb |
| أمر الطباعة | متوافق مع الأوامر ايسون/نقاط البيع |
| تشغيل | فوز فيستا/وين 7/وين 8/وين 8.1/لينكس ، متوافق مع الاسبايه ، الاستراحة للروبوت/winnt/winxp/نافذه اكس بي/Win9X المتاحة. |
| عرض الطباعة | (مم) (عرض الطباعة 72 مم ± 0.5 79.5 |
| قطر الورق | 83 مم |
| سمك الورق | 0.06-0.08 مم |
| قاطع | (قطع السيارات) اختياري |
| موثوقيه الطباعة | كلم 100 |
| سلطه | DC24V/2.5 a |
| حرارة | درجه مئوية 0-45 |
| تباين الرطوبة | في المائة 10-80 |
| البعد الخارجي | (ملم) 145 * 145 * 190 |
| وزن | كغ 1.60 |

| | P/N | وصف |
|-------------|------------------|---|
| طلب معلومات | ocw-88-U | منفذ الناقل التسلسلي العام ، مع قطع السيارات |
| | اوكسيب-88-اور | الناقل التسلسلي العام + الميناء التسلسلي ، مع السيارات كتر |
| | ocw-88-UL | الناقل التسلسلي العام + ميناء الشبكة المحلية ، مع كتر السيارات |
| | ocportal-88-URL | المسلسل + الشبكة المحلية الميناء ، مع قطع السيارات + USB |
| | ocw-88-W | وأي فاي + ميناء الناقل التسلسلي العام ، مع السيارات كتر |
| | ocw-88-بول | الشبكة المحلية ، مع السيارات القاطع + USB + بلوتوث |
| | ocportal-88-ين | بدون قطع السيارات ، USB منفذ |
| | ocportal-88-UR0 | الناقل التسلسلي العام + المنفذ التسلسلي ، دون قطع السيارات |
| | ocportal-88-UL0 | الناقل التسلسلي العام + ميناء الشبكة المحلية ، دون قطع السيارات |
| | ocportal-88-URL0 | المسلسل + الشبكة المحلية الميناء ، دون قطع السيارات + USB |
| | ocportal-88-W0 | وأي فاي + ميناء الناقل التسلسلي العام ، دون قطع السيارات |
| | ocportal-88-BUL0 | الشبكة المحلية ، دون قطع السيارات + USB + بلوتوث |