

المكتب المركزي للأسلحة السياسية-88 ، 80 مم الطابعات بلوتوث متجر الإيصال فاتورة مع اوت القاطع

(ا) ocportal-88 : النموذج رقم

- 1. مظهر فريد مع قالب موثوق بها :
- الثانية : 2mm / ارتفاع سرعه الطباعة حتى 300
- 3- القطع الائى الاختيارى :
- 4-الاتصال بالسلك الكهربائي لاسلكى للخيارات المسلسل + الشبكة المحلية ؛ وأى فاي + الناقل + usb ، الشبكة المحلية + usb ، المسلسل + usb ، واجات متعددة المتاحة: الناقل التسلسلي العام الشبكة المحلية + usb + التسلسلي العام ، بلوتوث
- 6. الصوت والتبييه الخفيفه المدعومه مناسبه لتطبيق المطبخ ؛ والريال القطري ؛ 7d-دعم الطباعة المتعددة لأنواع الرموز من النوع 1
- 8-دعم اللغات الدولي المتعددة ؛
- 9. SDK للروبوت المتاحة ؛
- 10-رئيس الطابعة الموثوق بها الذي يبلغ طوله 100 كيلومتر ؛ نقاط البيع/ESC 11. متوافق مع ابسون الأوامر.

أسلوب الطباعة	طباعة الخط الحراري
طباعة حرف	نقطه/خط (افتراضي) ، 512 نقطه/خط ؛ 765 نقطه ، ودعم 18030 الخط مكتبه ، ودعم تایوان وهونج كونج التقليدية (الخط المعقد) ، 7xالأحرف: المبسطة الصينية 24 الأحرف التي اآلن ؛
خط	A: 12 * 24 1.5 (W) نقطه ، (H) 3.0 * (W) 3.0 (mm) * 24 ffps 3.0 (mm) * 24 (mm) * 2.1 (mm) 1.1 (mm) 9 * 17 نقطه ، (H) 2.1 (mm) 24 (mm) * 3.0 (W) المبسطة/التقليدية: 24
نوع الباركود	jue كوداير/الرمز/الکود/کوداك/(EAN13) جان/8/E/JAN13 (EAN8) اتحاد الوطنيين الكونغوليين
سرعة الطباعة	لواجهة المزدوجة وثلاث واجهات mm/sec 250mm/300
واجهه	+ المسلسل + الشبكة المحلية ، وأى فاي + usb ، الشبكة المحلية + usb ، المسلسل + usb ، الناقل التسلسلي العام الشبكة المحلية + usb + بلوتوث ، usb
أمر الطباعة	متوافق مع الأوامر ابسون/نقاط البيع
تشغيل	فروز فيستا/وين 7/وين 8/لينكس ، متوافق مع الاسپانيه ، الاستراحة للروبوت/نافذه اكس بي/winxp/winnt/win9X المتاحة.
عرض الطباعة	(مم) عرض الطباعة 72 مم 79.5 ± 0.5
قطر الورق	مم 83
سمك الورق	مم 0.06-0.08
قاطع	(قطع السيارات (اختياري
موثوقيه الطباعة	كلم 100
سلطه	DC24V/2.5 a
حرارة	درجة مئوية 0-45
تباين الرطوبة	في المائة 10-80
البعد الخارجي	(ملم) 190 * 145 * 145
وزن	كغ 1.60

P/N	وصف
ocw-88-U	منفذ الناقل التسلسلي العام ، مع قطع السيارات
اوکسیب-88-اور	الناقل التسلسلي العام + المبناء التسلسلي ، مع السيارات كتر
ocw-88-UL	الناقل التسلسلي العام + مبناء الشبكة المحلية ، مع كتر السيارات
ocportal-88-URL	المسلسل + الشبكة المحلية المبناء ، مع قطع السيارات + USB
ocw-88-W	وأي فاي + مبناء الناقل التسلسلي العام ، مع السيارات كتر
بول-88	الشبكة المحلية ، مع السيارات القاطع + USB + بلوتوث
بن-88	بدون قطع السيارات ، USB منفذ
ocportal-88-UR0	الناقل التسلسلي العام + المنفذ التسلسلي ، دون قطع السيارات
ocportal-88-UL0	الناقل التسلسلي العام + مبناء الشبكة المحلية ، دون قطع السيارات
ocportal-88-URL0	المسلسل + الشبكة المحلية المبناء ، دون قطع السيارات + USB
ocportal-88-W0	وأي فاي + مبناء الناقل التسلسلي العام ، دون قطع السيارات
ocportal-88-BUL0	الشبكة المحلية ، دون قطع السيارات + USB + بلوتوث

طلب معلومات