

## مع قاعدة من سبائك الألومنيوم 14-inch Android Touch Screen POS Terminal

(M / N: POS-1401)

### سمات:

عالية السطوع ؛ LCD بوصة شاشة 14  
لوحة لمس سعوية متعددة النقاط مسقطه ؛  
لوحة سفلية قابلة للإزالة لتعبئة أصغر وتكلفة شحن أقل ؛  
الشاشة الرئيسية تدعم الدوران بزوايا كبيرة لتلبية أي زاوية مراقبة ؛  
شاشة بلا حدود ، الواجهة الأمامية تحمي من رذاذ الماء المباشر ؛  
هيكل رفيع للغاية يجعل المنتج أكثر إيجازًا وأناقة ؛  
قاعدة الألومنيوم سميكة ومستقرة.  
فتحات الكابلات داخل القاعدة تجعل الكبل أكثر ترتيبًا.

### تخصيص

نموذج	نقاط البيع -1401
اسم	المحطة POS بوصة تعمل باللمس 14
الإسكان	قذيفة معدنية وقاعدة
اللون	آلة اللون الأسود أو الأبيض
<b>عرض</b>	
الشاشة الرئيسية	بوصة تعمل باللمس 14
ريسولوتون	1366 * 768
سطوع	شمعة / م <sup>2</sup> 200
زاوية الرؤية	الأفق: 0 6 ؛ عمودي: 80
شاشة لمسية	بالسعة اللمس G + G متعدد النقاط المسقطه
<b>أداء</b>	
اللوحة الأم	للخيار RK3566 ، G رباعي النواة 1.8 ، Rockchip RK3288 سلسلة
ذاكرة النظام	DDRIII 2GB على متن
جهاز التخزين	EMMC جيجا بايت 16
صوتي	Real Tek ALC5640 على متن رقاقة الصوت
LAN	10 / 100Mbs ، شريحة Realtek RTL8111F Lan
WIFI و BT وحدة	BT4.0 ودعم ، Wi-Fi 802.11b / g دعم
MSR	MSR الجانب الاختياري
عرض العملاء	للخيار LCD 220 أو VFD220
نظام التشغيل	للخيار Android 11 أو Android 8.1
<b>الاتصال</b>	
	زر الطاقة * 1 ، 12V DC in jack * 1
	* 1 RJ-45: الشبكة المحلية
	خرج الصوت * 1 ، 1 * HDMI
	USB * 4
	للترقية عبر الإنترنت وتوسيع * 1 TF فتحة بطاقة ، * 1 SIM فتحة التخزين

بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية 0-1
رطوبة العمل	لا تكأف 10% ~ 80%
رطوبة التخزين	لا تكأف 10% ~ 90%
مُكَمَّلَات	
محول الطاقة	فولت / 60-50 هرتز طاقة التيار المتردد والمدخلات ، محول 110-240 فولت / 5 أمبير DC12 خرج
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب

