

# المحطة POS Touch Android 14 Inch

POS-1401

## سمات:

- عالية السطوع LCD بوصة شاشة 14
- لوحة لمس سعوية مسقطة متعددة النقاط
- لوح سفلي قابل للإزالة لتعبئة أصغر وتكلفة شحن أقل
- الشاشة الرئيسية تدعم الدوران بزاوية كبيرة لتلبية أي زاوية مراقبة
- شاشة بلا حدود ، وتحمي الواجهة الأمامية من رذاذ الماء المباشر
- هيكل فائق النحافة يجعل المنتج أكثر إيجازًا وأناقة
- قاعدة ألومنيوم سميكة ومستقرة
- فتحات الكابلات داخل القاعدة تجعل الكبل أكثر ترتيبًا

## تخصيص

نموذج	POS- 1401
اسم	المحطة POS بوصة تعمل باللمس 14
الإسكان	غلاف بلاستيكي وقاعدة معدنية ، لون أسود أو أبيض للخيار
الشاشة الرئيسية	بوصة تعمل باللمس 14
القرار	1366 * 768
سطوع	$200 \text{cd} / \text{m}^2$
عرض زاوية	الأفق: 0 6 ؛ عمودي: 0 8
شاشة تعمل باللمس	بالسعة اللمس G + G متعدد النقاط المسقطة
أداء	
اللوحة الأم	للخيار RK3566 ، G رباعي النواة 1.8 ، Rockchip RK3288 سلسلة
ذاكرة النظام	DDRIII 2GB على متن
جهاز التخزين	EMMC GB على متن 16
LAN	يدعم الإنترنت بسرعة 10/100 ميجابت في الثانية RJ45 منفذ
BT و WIFI وحدة	BT4.0 ودعم Wi-Fi 802.11b / g
MSR	MSR الجانب الاختياري
عرض العملاء	للخيار LCD 220 أو VFD220
نظام التشغيل	للخيار Android 11 أو Android 8.1
الاتصال	
	زر الطاقة * 1 ، 12V DC in jack * 1 ، USB * 4 ، خرج الصوت * 1 ، HDMI * 1 ، RJ-45 * 1: الشبكة المحلية
	للترقية عبر الإنترنت وتوسيع * 1 TF فتحة بطاقة ، * 1 SIM فتحة التخزين
طرد	
وزن	صافي 3.6 كجم الإجمالي 4.5 كجم
أكاج مع رغوّة بالداخل P	ملم 430 * 205 * 420
بنية	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	من 10 إلى 60 درجة مئوية -

رطوبة العمل	لا تكاثف 10% ~ 80%
رطوبة التخزين	لا تكاثف 10% ~ 90%
<b>مُكَمَّلَات</b>	
محول الطاقة	مدخل طاقة تيار متردد 240-110 فولت / 50-60 هرتز ، محول خرج تيار مستمر 12 فولت / 5 أمبير
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومناخ حسب الطلب













