

ويندوز & الروبوت الدعم الطرفية نقاط البيع مع المدمج في الطابعة الحرارية

(نقاط البيع-15/15: m/n)

:  
رباعيه النوى 2.0 غيغاهرتز الصحيحوحده المعالجة المركزية لتكوين نظام ويندوز z1900 معالج انتل سيليرون

المعالج لنظام اندرويد a7-الذراع 8--القشرة الاساسيه a83t غيغاهرتز 2.0

ذاكره الوصول العشوائي + 32 غيغابايت القياسية 2gb

الشاشة بالسعة المتعددة النقاط

أو 80 مم mmطابعه حراريه لا يتجزا من 58

(الجزء المدمج في الورقة ، الاتصال قارئ بطاقة ، وتتفاعل القارئ (اختياري

لوحة عرض انيقه

تطبيقات:

خدمات المطاعم: فندق, مطعم, مطعم الوجبات السريعة, القهوةمتجر ومخبز ومتجر الكيك

متاجر التجزئة: شارع الاعمال ، بوتيك ، قسم المتجر ،صالون تجميل وصالون حلاقه عالي الدرجة

الاستجمام: ساونا, سبا, نادي ليلي, حديقة الموضوع, كازينو ونقطه المبيعات لتذكرة اليا نصيب

التجارية: محطات أداره المعلومات لمواقف السيارات ،نزل ، الطيران ، مترو الانفاق ، محطة ورسيف

صورهاظهار:



معلمه:

نموذج	نقاط البيع-15/نقاط البيع-15
① رئيسي مجلس	رباعيه النوى 2.0 غيغاهرتز z1900 معالج انتل سيليرون
② رئيسي مجلس	المعالج a7-الذراع 8--النواة اللحاء a83t غيغاهرتز 2.0
① نظام التشغيل	(بيتا) windows7
② نظام التشغيل	الروبوت 4.4.4
① ذاكره	gbجيجابايت من ذاكره الوصول العشوائي وفرقه 32 2
② ذاكره	2gb mc 32 ذاكره الوصول العشوائي
لمس شاشة	اتصال متعدد النقاط بالسعة
شاشه حجم	الشاشة الرئيسية 15.6 بوصة ، نائب الشاشة 15.6 بوصة
لون	اسود أو التي
طابعه	الحرارية مع قطع السيارات mmمم طابعه كبيره الحجم الحراري أو الطابعة 80 586
منفذ i/o (① z1900)	usb * 4
	rj45 * 1
	rj11 * 1
	(هدمي * 1 ل نائب الشاشة)
	db9 rs232 * 1 ميناء

i/o الميناء (@ a83t)	rj11 * 1
	فتحه * 1 tf
	rj45 * 1
	(هدمي * 1 لنائب الشاشة)
	usb * 2
	ميناء db9 rs232 * 1
	صوت * 1
	usb منفذ فرز
تشغيل حرارة	0 °C إلى 40 °C
صيدلي الوظيفة (الرمز التنظيمي)	gps ، بلوتوث ، وأي فاي
اختياري العناصر (windows)	ووحده المعالجة المركزية ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتتفاعل ، i3 i5 ، db25 ، db9 منفذ متوازي ، والاتصال بطاقة القارئ المعالج ، الجيل الثالث 3 rs232 port * 3
اختياري البنود (المادة التنظيمية)	ميرا ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتتفاعل ، والاتصال ، والجيل الثالث 3 msr ، بطاقة القارئ
تخزين حرارة	-20 °C إلى 60 °C
تعبئة بعد	سم 46 * 43 * 51
سلطه محول	وضع dc12/5a فولت/50-60 هرتز التيار المتردد ، المدخلات 110-240



# POS-A15



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC





