

الكل في واحد 15 G سد 32 J1900 الصين مصنع-C15- جعل بوس بوصة تعمل باللمس محطة نقاط البيع

مميزات:

عالية وحدة المعالجة المركزية التكوين لنظام ويندوز GHz رباعية النواة J1900 2.0 إنتل سيليرون المعالج
المعالج لنظام أندرويد A7-أرم 8 النواة كورتيكس A83T GHz 2.0
(روم القياسية (الروبوت GB رام + 8 GB 2
(2 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 32 جيجابايت سد القياسية (ويندوز
5 سلك مقاوم لمس الشاشة (الافتراضي)، بالسعة شاشة اختيارية
طابعة حرارية مدمجة لاختيارية 80 / 58 mm
المغناطيسي قارئ بطاقة عضو لاختياري
فد عرض العملاء أو نائب الشاشة

التطبيقات:

المطاعم: الفندق، مطعم، مطعم الوجبات السريعة، مقهى، مخبز وكعكة متجر
تاجر التجزئة: شارع الأعمال، بوتيك، متجر، ومستحضرات التجميل متجر وعالية الدرجة صالون الحلاقة
الترفيه: ساونا، منتج صحي، النادي الليلي، متنزه، كازينو ونقطة البيع لتذكرة البانصيب
تجاري: المعلومات محطات إدارة لموقف للسيارات، نزل، الطيران، المترو، محطة وارف

صورة تبين:



معامل

نموذج	POS-C15
اللون	رمادي فضي أو أسود
وحدة المعالجة المركزية	رباعية النواة 2.0 غيغا هرتز J1900 إنتل سيليرون
وحدة المعالجة المركزية	المعالج A7-أرم 8 النواة كورتيكس A83T 2.0GHz
ذاكرة	(دربي 1066/1333 * 2 1 جيجابايت (افتراضي) (ويندوز
ذاكرة	(روم (ذكري المظهر GB رام 8 GB 2
OS①	WINDOWS7 (بيتا)
OS②	الروبوت 5.1
سائق الصلب	(سد 32 غيغابايت (افتراضي) (ويندوز
لوحة لد الحجم	بوصة تفت لد 15
سطوع	350cd / M2
القرار	1024 * 768 (حد أقصى)
شاشة اللمس	سلك مقاوم لمس الشاشة 5
	كثافة الطباعة 203dpi
	أمر الطباعة ESC / POS
	ورقة لفة القطر 60MM
معلمة الطباعة	عرض الورق 58mm 80 أو mm
	سرعة الطباعة 60mm / s 150 أو mm / s
	MCBF (الحياة) 50 الكه
غيرها من أوبتيونال فوتيون	العملاء ديسيلياي / نائب الشاشة VFD220 / مسر

رأى زاوية	هوريزون: 150؛ عمودي: 140 العاصمة في جاك * 1 * 12 الطاقة HDMI * 1
I / O ميناء (J1900)	سوب) * 1 Pin D-1 فغا (15) LAN: RJ-45 * 1 USB (2.0) * 4 RS232 * 2 ميك * 1 الصوت * 1 RJ11 * 1 (اختياري) تف فتحة * 1 RJ45 * 1
منفذ الإدخال / الإخراج (A83T)	هدمي لنائب الشاشة USB * 2 ميناء * 1 DB9 RS232 الصوت * 1
التشغيل درجة الحرارة	0°C إلى 40°C
تخزين درجة الحرارة	-20°C إلى 60°C
التشغيل النظام	ويندوز زب أعلاه، المضمنة، وبوس، لينكس
قوة مشترك كهربائي	خارج dc12 / 5a فولت / 50-60 هرتز أس السلطة، إدخال 110-240 وضع