

Android Pos Terminal Pos Machine Touch Screen All in One Pos System with Cash Register

(M/N: POS -H156W/A-H151W/A)



OCOM H series pos integrated high speed thermal printer and scanner module inside, it is a kind of cost-effective machine for using, different frame colors make machine more beautiful, extended IO interface make a few more external devices connected, newly designed rear cover which can be easily removed without tools for faster installation and maintenance.

سمات:

للخيار Intel Core I3 I5 ومعالج Intel Celeron سلسلة

Rockchip high speed RK3288 processor

للخيار EMMC 8GB / 16GB / 32GB

جيجابايت للخيار 256 SSD 128GB, SSD 64GB MSATA السائق الصلب

58mm and 80mm high speed thermal printer built in for option

متعدد النقاط المسقطة لوحة اللمس بالسعة

عرض العملاء المثبتة على الغلاف الخلفي VFD220 و MSR الجانب الاختياري

Bar-code scanner inbuilt for option

True flat and water-proof/scratch-resistant sureface display

تحديد:

نموذج	POS -H156	POS -H151
اسم	15.6 inch all in one touch screen pos terminal	15.1 inch all in one touch screen pos terminal
الإسكان	plastic with metal combined	
اللون	white machine body or black machine body match orange or blue frame colors	
عرض		
الشاشة الرئيسية	15.6 inch touch screen monitor	15.1 بوصة شاشة تعمل باللمس
دقة	1366*768	1024 * 768.
سطوع	250cd / م ²	
عرض زاوية	Horizon: 150; Vertical :140	
شاشة لمسية	بالسعة اللمس G + G متعددة النقاط المتوقعة	
عرض فرعي	15.6/14/11.6 inch display W/ or W/o touch function, resolution 1366*768 for optional	15.1 inch display W/ or W/o touch function, resolution 1024*768
عرض العملاء	2*20 VFD mounted to back cover for option	
أداء		
Windows J1900	اللوحة الأم	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz or intel core I3 / I5 4 وحدة المعالجة المركزية الجيل للخيار
	ذاكرة النظام	1*SO-DIMM DDRIII slot, support 1333*/1600 2GB/4GB/8GB for option
	جهاز التخزين	MSATA SSD 64GB أو Higer, 256 ما يصل إلى جيجابايت
	صوتي	On board Real Tek ALC662 audio chip
	لان	10/100 ميغابايت ، Realtek RTL8111F LAN رقاقة مضمنة Wifi ودعم وحدة PCI-E بنيت في فتحة ميني
	نظام التشغيل	Windows 7/8/10, Embedded, WE POS ,Linux

Android RK3288	اللوحة الأم	Rockchip series RK3288 ,quad core 1.8G, RK3399 for optional
	ذاكرة النظام	On board DDRIII 2GB,4GB for option
	جهاز التخزين	On board 16GB EMMC,32GB for option
	صوتي	On board Real Tek ALC5640 audio chip
	لان	10/100 ميغابايت ، Realtek RTL8111F LAN رقاقة
	WIFI&BT module	Support Wi-Fi 802.11b/g/n,BT3.0/BT4.0 support
	نظام التشغيل	Android 7.1
اتصال		
Windows/Android(J1900&RK3288)	زر الطاقة * 1	
	في جاك * 1 12V DC	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB *6	
	MIC in*1, Audio out*1	
Windows(J1900)	COM(RS232) *1 or HDMI*1 for option	
	VGA(15Pin D-sub)*1	
	RJ11 for Cash drawer *1 for option	
Android(RK3288)	COM(RS232) *1	
	On board RJ11 for Cash drawer *1 ,RJ11 from printer port for cash drawer*1(optional)	
	TF card slot*1	
خيارات		
80mm thermal printer	direct thermal printing	
	100mm/s printing speed	
	79.5-/+ 0.5mm paper width and printable width 72mm	
	with auto cutter function and thermal head life 50km	
	LPT communication	
58mm thermal printer	direct thermal printing	
	85mm/s printing speed	
	57.5-/+ 0.5mm paper width and printable width 48mm	
	thermal head life 50km	
	LPT communication	
ثمرة	MSR. الجانب الاختياري.	
كاميرا ويب	web camera mounted on top of the display for option	
الماسح الضوئي	support 1D&2D code-scanning for option	

مكبر الصوت	4ohm/5w speakers inside for option
طرد	صفقة
وزن	net□5.6Kg , gross:7.7Kg for 15.6 with15.6 dual screen /no printer built in
حزمة مع رغوّة الداخل	340*450*480mm
2in1 carton	700*460*500mm /gross□17Kg
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -10
الرطوبة العاملة	10%~80%
تخزين الرطوبة	10%~90%
مستلزمات	
محول الطاقة	110-240V/50-60HZ AC powerinput ,DC12/5A output adaptor for W/o printer and W/ 58mm printer machine DC12V/7A out put adaptor only for W/ 80mm printer machine
سلك الطاقة	المملكة / EU / USA كابل الطاقة المكونات متوافقة مع المتحدة وغيرها حسب الطلب
CD driver	برنامج تشغيل اللوحة الأم وسائق المس داخل الخيار
آخر	
الالتزام	FCC فئة A / CE Mark / LVD / CCC

المزيد من الصور المنتج المعروضة



لا تحتاج إلى أدوات لإزالة الغطاء الخلفي، مريح للغاية لتحديث ذاكرة الوصول من قبل العملاء SSD / العشوائي



الجانبية تجعل الماكينة أكثر سهولة تحميلها وتنزيلها USB منافذ



الخارجية 10 منافذ



طرد

